



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE CUENCA
CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

**ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA RECARGA RAPIDA EN LA VIDA ÚTIL Y
DESEMPEÑO DE LAS BATERIAS DE VEHICULOS ELECTRICOS**

Trabajo de titulación previo a la obtención del
título de Ingeniero Automotriz

AUTOR: ANTHONY OSWALDO SUSCAL MONGE

TUTOR: ING. JUAN DIEGO VALLADOLID QUITOISACA, Ph.D.

Cuenca - Ecuador

2026

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo, Anthony Oswaldo Suscal Monge con documento de identificación N° 0105348833 manifiesto que:

Soy el autor y responsable del presente trabajo; y, autorizo a que sin fines de lucro la Universidad Politécnica Salesiana pueda usar, difundir, reproducir o publicar de manera total o parcial el presente trabajo de titulación.

Cuenca, 06 de febrero del 2026.

Atentamente,



Anthony Oswaldo Suscal Monge

0105348833

**CERTIFICADO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA**

Yo, Anthony Oswaldo Suscal Monge con documento de identificación N° 0105348833, expreso mi voluntad y por medio del presente documento cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autor del Proyecto técnico: “Estudio de la influencia de la recarga rápida en la vida útil y desempeño de las baterías de vehículos eléctricos”, el cual ha sido desarrollado para optar por el título de: Ingeniero Automotriz, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En concordancia con lo manifestado, suscribo este documento en el momento que hago la entrega del trabajo final en formato digital a la Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

Cuenca, 06 de febrero del 2026.

Atentamente,



Anthony Oswaldo Suscal Monge

0105348833

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo, Juan Diego Valladolid Quitoisaca con documento de identificación N° 0104821210, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación: ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA RECARGA RAPIDA EN LA VIDA ÚTIL Y DESEMPEÑO DE LAS BATERIAS DE VEHICULOS ELECTRICOS, realizado por Anthony Oswaldo Suscal Monge con documento de identificación N° 0105348833, obteniendo como resultado final el trabajo de titulación bajo la opción Proyecto técnico que cumple con todos los requisitos determinados por la Universidad Politécnica Salesiana.

Cuenca, 06 de febrero del 2026.

Atentamente,



Ing. Juan Diego Valladolid Quitoisaca Ph.D
0104821210

DEDICATORIA

El presente proyecto está dedicado con profundo cariño, gratitud y amor a mis padres, Manuel Suscal, Ana Monge por la confianza depositada en mí y por el apoyo constante que me han brindado a lo largo de este camino. Gracias a su comprensión, paciencia y dedicación, fue posible alcanzar la meta de formarme como profesional.

Su esfuerzo y sacrificio han sido fundamentales para enfrentar y superar los desafíos presentados durante este proceso. Cada logro alcanzado es consecuencia de su ejemplo, perseverancia y entrega incondicional.

Por ello, dedico este trabajo en honor a ellos, como muestra de agradecimiento por su entrega, sacrificio y confianza.

AGRADECIMIENTO

A Dios, por brindarme la fortaleza, sabiduría y constancia necesarias para no rendirme en los momentos difíciles y permitirme culminar esta etapa tan importante de mi vida académica.

Mi agradecimiento más profundo a mi madre, Ana Monge, por su amor incondicional, sacrificio y apoyo permanente. Su confianza, esfuerzo y ejemplo han sido pilares fundamentales para que este objetivo se haga realidad. Cada paso dado en este camino ha sido posible gracias a su respaldo y dedicación.

Expreso también mi sincero agradecimiento a mi tutor, Ingeniero Juan Diego Valladolid, por su orientación, conocimientos y acompañamiento académico durante el desarrollo del presente proyecto, así como por su disposición y valiosos aportes que contribuyeron a la culminación de este trabajo.

Finalmente, agradezco a todas las personas que, de manera directa o indirecta, aportaron con su apoyo y motivación a lo largo de este proceso formativo.

RESUMEN

La recarga rápida en vehículos eléctricos permite reducir los tiempos de carga, pero puede afectar la vida útil y el desempeño de las baterías de ion-litio debido al incremento del estrés térmico y electroquímico. En este contexto, la presente investigación analiza la influencia de la recarga rápida en baterías utilizadas en vehículos eléctricos mediante un enfoque cuantitativo y analítico basado en simulación computacional.

El estudio se desarrolla a partir de una revisión bibliográfica especializada y la implementación de un modelo eléctrico-térmico en MATLAB, que evalúa el comportamiento de baterías con químicas NMC y LFP bajo condiciones de carga estándar ($\leq 1C$) y carga rápida ($\geq 2C$). Se analizan variables como el estado de carga (SOC), la temperatura, la resistencia interna y el estado de salud (SOH).

Los resultados muestran que la recarga rápida provoca mayores incrementos de temperatura y una degradación acelerada de la batería, reflejada en el aumento de la resistencia interna y la disminución del SOH, siendo más evidente en baterías de mayor densidad energética. Finalmente, se proponen lineamientos técnicos orientados a un uso controlado de la recarga rápida mediante estrategias de gestión térmica y control del BMS, con el fin de preservar la vida útil del sistema de almacenamiento.

PALABRAS CLAVE

Vehículos eléctricos; recarga rápida; baterías de ion-litio; degradación; simulación computacional; SOH; SOC; BMS.

ABSTRACT

Fast charging in electric vehicles reduces charging times, but it can affect the service life and performance of lithium-ion batteries due to increased thermal and electrochemical stress. In this context, this research analyzes the influence of fast charging on batteries used in electric vehicles using a quantitative and analytical approach based on computer simulation.

The study is based on a specialized literature review and the implementation of an electrical-thermal model in MATLAB, which evaluates the behavior of batteries with NMC and LFP chemistries under standard charging conditions ($\leq 1C$) and fast charging conditions ($\geq 2C$). Variables such as state of charge (SOC), temperature, internal resistance, and state of health (SOH) are analyzed.

The results show that fast charging causes greater temperature increases and accelerated battery degradation, reflected in increased internal resistance and decreased SOH, which is more evident in batteries with higher energy density. Finally, technical guidelines are proposed for the controlled use of fast charging through thermal management and BMS control strategies, in order to preserve the useful life of the storage system.

KEYWORDS

Electric vehicles; fast charging; lithium-ion batteries; degradation; computer simulation; SOH; SOC; BMS.

INDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	11
Planteamiento del Problema	16
Objetivos	17
Objetivo General	17
Objetivos específicos	17
Metodología	18
Enfoque de la investigación.....	18
Tipo de investigación	18
Diseño de la investigación	19
1: MARCO TEÓRICO	21
1.1 Evolución de la movilidad eléctrica	21
1.2 Principio de funcionamiento de las baterías de iones de litio	23
1.3 Tipos de baterías utilizadas en vehículos eléctricos	23
1.4 Participación aproximada de las químicas de baterías en vehículos eléctricos.....	24
1.5 Clasificación de la recarga de baterías en vehículos eléctricos	29
1.8 Mecanismo de degradación electroquímica	34
2: MODELADO DEL SISTEMA.....	38
2.1 Enfoque general de la metodología	38
2.3 Supuestos del modelo	40
2.4.1 Variables de entrada	40
2.5 Modelo eléctrico de la batería	41
2.6 Cálculo del estado de carga (SOC).....	42
2.7 Modelo térmico de la batería.....	42
2.8 Estrategia de recarga rápida (perfil CC–CV)	42
2.9 Modelo de degradación y estado de salud (SOH)	43
2.10 Sistema de gestión de batería (BMS)	44
2.11 Escenarios de simulación	44
2.12 Arquitectura general del modelo de simulación	44

2.13 Validación y coherencia del modelo.....	45
3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN	46
3.1. Presentación de los escenarios simulados.....	46
3.2 Evolución del SOC	46
3.3 Comportamiento térmico.....	48
3.4. Resistencia interna equivalente.....	51
3.5. Estimación del SOH y degradación acumulada.....	53
3.6. Discusión de resultados	55
4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	56
REFERENCIAS.....	59
Anexos	63

Índice de Figuras

Figura 1 Ventas mundiales de vehículos eléctricos en 2024.	12
Figura 2 Ventas de vehículos eléctricos por región y escenario, 2030 y 2035.....	13
Figura 3 Stock mundial de puntos de carga públicos por velocidad de carga; por región, 2018–2024.....	15
Figura 4 Stock mundial de puntos de carga públicos por región, 2018–2024.....	15
Figura 5 Esquema del sistema de propulsión de un vehículo eléctrico.	22
Figura 6 Proceso de carga y descarga de una batería de ion de litio.	23
Figura 7 Porcentaje de participación de las diferentes baterías a nivel global.	26
Figura 8 Comparativa entre las principales tecnologías de baterías de ion-litio.	28
Figura 9 Los diferentes modos de carga en vehículos eléctricos.....	29
Figura 10 Perfil típico de carga CC–CV de una batería de ion-litio, mostrando la evolución del voltaje de celda, la corriente de carga y la capacidad en función del tiempo.	30
Figura 11 Balanceo de celdas con los métodos pasivo y activo.	34
Figura 12 La formación de Solid electrolyte interphase.....	35
Figura 13 Formación de lithium plating en la superficie del ánodo.	36
Figura 14 Arquitectura general del modelo de simulación de la batería.	45
Figura 15 Evolución del SOC durante carga estándar ($\leq 1C$) para baterías NMC 811 y LFP.	47
Figura 16 Evolución del SOC durante carga rápida ($\geq 2C$) para baterías NMC 811 y LFP..	48
Figura 17 Perfil de temperatura durante carga estándar ($\leq 1C$).....	49
Figura 18 Perfil de temperatura durante carga rápida ($\geq 2C$).	50
Figura 19 Evolución de la resistencia interna durante carga estándar.	51
Figura 20 Evolución de la resistencia interna durante carga rápida.	53
Figura 21 Evolución del SOH bajo diferentes escenarios de carga.....	54

INTRODUCCIÓN

La transición energética mundial ha impulsado la adopción masiva de vehículos eléctricos (VE) como una alternativa sostenible frente a los automóviles de combustión interna. Este cambio responde principalmente a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a la disminución progresiva de los costos de producción y almacenamiento energético y al avance tecnológico en sistemas de propulsión eléctrica y baterías recargables (Global EV Outlook 2025 – Analysis, 2025).

A nivel mundial, las ventas de vehículos eléctricos superaron los 17 millones de unidades en 2024, registrando un crecimiento superior al 25 % respecto de 2023. Solo el incremento anual de 3,5 millones de unidades superó las ventas totales registradas en todo el año 2020. Como resultado, el parque vehicular eléctrico mundial alcanzó cerca de 58 millones de vehículos en circulación a finales de 2024, representando aproximadamente el 4 % de todo el parque automotriz de pasajeros. Este crecimiento permitió desplazar más de un millón de barriles diarios de consumo de petróleo, contribuyendo de forma directa a la reducción de emisiones globales (Global EV Outlook 2025 – Analysis, 2025)


China se consolidó como el principal mercado de vehículos eléctricos del mundo, concentrando casi dos tercios de las ventas globales en 2024, con más de 11 millones de unidades comercializadas. Cerca del 50 % de los vehículos nuevos vendidos en el país fueron eléctricos, reflejando el efecto positivo de la competitividad en precios, del desarrollo tecnológico nacional y de políticas públicas de impulso a la movilidad eléctrica. Entre estas se destaca el programa gubernamental de renovación vehicular iniciado en 2024, el cual otorgó incentivos de hasta 20 000 (CNY) para la sustitución de vehículos antiguos por eléctricos. Además, el país ha desarrollado una de las redes de recarga rápida más extensas del mundo, con estaciones de potencia superior a 250 kW, integradas a una matriz eléctrica cada vez más sustentada por fuentes renovables (IEA, 2025)

En Europa, Suecia se posiciona como uno de los países con mayor penetración de movilidad eléctrica. La adopción ha estado respaldada por una matriz energética predominantemente renovable (hidroeléctrica, eólica y nuclear), complementada con políticas de gestión inteligente de carga (*smart charging*) que permiten el control de picos de demanda mediante tarifas diferenciadas por horarios y sistemas digitales de monitoreo del consumo. Como resultado, más del 60 % de los nuevos registros vehiculares corresponden a vehículos eléctricos e híbridos

enchufables, lo que ha contribuido a una notable reducción de las emisiones del sector transporte (Global EV Outlook 2025 – Analysis, 2025)

Figura 1

Ventas mundiales de vehículos eléctricos en 2024.



Nota: Datos adaptados de Global EV Outlook 2025 – Analysis, por (IEA, 2025).

Las ventas de VE en muchos países de América Latina mostraron un avance notable en 2024, con duplicación de volúmenes y aumentos significativos en la penetración del mercado en varios casos. A nivel regional, la participación de mercado de los VE alcanzó aproximadamente el 4 % en 2024 (Global EV Outlook 2025 – Analysis, 2025)

Entre los hitos más relevantes:

- Brasil se consolidó como el mercado más voluminoso de la región, con cerca de 125 000 ventas de VE en 2024, más del doble que en 2023, y una cuota de mercado alrededor del 6,5 %.


- Costa Rica y Uruguay alcanzaron cuotas de ventas muy relevantes, cercanas al 15 % y 13 %, respectivamente, impulsadas por incentivos fiscales, exenciones de circulación y políticas locales de electrificación del transporte.
- Colombia mostró una participación significativa, alrededor del 7,5 %, favorecida por exoneraciones tributarias y programas de renovación de flotas públicas y privadas.
- Mercados emergentes de la región han promovido la adopción mediante exenciones fiscales, reducción de aranceles, incentivos a la instalación de infraestructura de recarga y políticas de flota pública (Global EV Outlook 2025 – Analysis, 2025); (Instituto de Investigación Geológico y Energético, 2023)
- En muchos países latinoamericanos, la llegada de vehículos eléctricos asequibles en parte importados o fabricados por OEMs con oferta china competitiva ha sido un factor clave en la rápida adopción. Además, las altas tarifas de combustibles fósiles en ciertos países (o su volatilidad) han mejorado la ecuación económica de operación de los VE, acelerando la penetración en segmentos como taxis, delivery y buses urbanos.

Implicaciones para Ecuador: como se mencionó en apartados anteriores, Ecuador participa de este dinamismo regional. Las ciudades principales (Quito, Guayaquil, Cuenca) avanzan con flotas piloto, incentivos y ampliación de infraestructura de recarga, lo que favorece una senda de crecimiento alineada con las tendencias regionales (Instituto de Investigación Geológico y Energético, 2023).

De acuerdo con proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía, manteniendo las políticas actuales, el parque vehicular eléctrico mundial podría alcanzar entre 230 y 250 millones de unidades hacia 2030, equivalentes a cerca del 20 % del total de vehículos ligeros en circulación. En escenarios alineados con los objetivos de neutralidad de carbono, esta cifra podría superar los 300 millones de vehículos eléctricos, desplazando más de 5 millones de barriles diarios de petróleo y generando una reducción sustancial en las emisiones de dióxido de carbono derivadas del transporte (Global EV Outlook 2025 – Analysis, 2025).

Figura 2

Ventas de vehículos eléctricos por región y escenario, 2030 y 2035.



Nota. Proyecciones adaptadas de Global EV Outlook 2025 – Analysis, por (IEA, 2025).

Infraestructura de recarga rápida


Uno de los mayores desafíos técnicos de la movilidad eléctrica sigue siendo el tiempo de recuperación de autonomía. La recarga doméstica o lenta (3–7 kW) suele requerir entre 6 y 10 horas, suficiente para el uso cotidiano, pero limitante para recorridos de larga distancia o flotas de trabajo intensivo. Para suplir esta necesidad se han implementado sistemas de recarga rápida en corriente continua, con potencias entre 30 kW y 350 kW, capaces de recuperar hasta el 80 % de la capacidad de la batería en menos de 30 minutos (Nagabushanam, y otros, 2024)

En este contexto, la expansión de la infraestructura de recarga pública ha sido determinante. Como se observa en la Figura 3, el stock mundial de puntos de carga públicos aumentó de aproximadamente 0,6 millones en 2018 a más de 5,5 millones en 2024, reflejando un crecimiento cercano a un orden de magnitud en apenas seis años. La infraestructura continúa dominada por los sistemas de carga lenta, aunque el crecimiento más acelerado se registra en los segmentos de carga rápida y ultrarrápida, particularmente a partir de 2021. En 2023, los cargadores rápidos alcanzaron alrededor de 1,36 millones de unidades, consolidando la transición hacia redes de mayor potencia orientadas a la reducción de los tiempos de recarga y al fortalecimiento de la viabilidad operativa de los vehículos eléctricos.

Este crecimiento de la infraestructura de recarga pública se ha concentrado principalmente en China, que lidera de forma sostenida el stock mundial de puntos de carga desde 2018, seguida por Europa y Estados Unidos, mientras que el resto del mundo presenta una participación aún limitada, pero en crecimiento, resulta esencial para sostener la adopción masiva de la movilidad eléctrica, especialmente para los usuarios que no disponen de acceso a carga domiciliaria. La disponibilidad de una red pública confiable disminuye la ansiedad por autonomía, incrementa la confianza del usuario y constituye un habilitador estructural de la transición energética del transporte.

Figura 3

Stock mundial de puntos de carga públicos por velocidad de carga; por región, 2018–2024.




Nota. Reproducido de *Global EV Outlook 2025*, por International (IEA, 2025)

Figura

4

Stock mundial de puntos de carga públicos por región, 2018–2024.



Nota. Reproducido de *Global EV Outlook 2025*, por (IEA, 2025) Efectos de la recarga rápida en las baterías

Diversos estudios han demostrado que las altas tasas de carga generan estrés térmico y electroquímico en las celdas de iones de litio, favoreciendo mecanismos de degradación acelerada. Entre los principales procesos identificados se encuentran la formación de litio metálico en el ánodo (lithium plating), el crecimiento de la capa SEI, el aumento de la resistencia interna y la pérdida progresiva de capacidad útil, factores que afectan directamente el estado de salud (SOH) de la batería y reducen su vida útil operativa (Goodenough & Park, 2013).

En este marco, la presente investigación se enfoca en analizar los efectos térmicos, eléctricos y electroquímicos de la recarga rápida mediante la revisión sistemática de literatura científica y el desarrollo de escenarios de simulación en MATLAB, con el objetivo de identificar condiciones seguras de operación, optimizar los algoritmos de control del Battery Management System (BMS) y proponer lineamientos técnicos que permitan aumentar la durabilidad de las baterías en vehículos eléctricos, contribuyendo al desarrollo sostenible del transporte.

Planteamiento del Problema

En los últimos años, el auge de los vehículos eléctricos ha crecido significativamente como alternativa a los de combustión interna, impulsado por la necesidad de reducir las emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia energética. Según la Agencia Internacional de Energía

(IEA, 2025), en el mundo circulan más de 40 millones de vehículos eléctricos, y se espera que la cifra se triplique para 2030. En Ecuador, el parque automotor eléctrico ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por incentivos fiscales y un aumento en las ventas de vehículos eléctricos en ciudades como Quito y Cuenca. No obstante, la participación todavía es reducida dentro del parque total y persisten desafíos asociados a la autonomía de las baterías y la disponibilidad limitada de infraestructura de carga, particularmente fuera de las principales urbes (ICEX, 2023); (IEA, 2025). Este problema se evidencia, por ejemplo, al intentar recorrer trayectos interprovinciales como Cuenca–Guayaquil, donde la capacidad de las baterías puede no ser suficiente. Para solucionar esto, se implementan estaciones de recarga rápida que permiten recuperar hasta el 80% de la energía en menos de 30 minutos; sin embargo, el uso frecuente de esta tecnología puede acelerar la degradación química de las baterías, reduciendo su vida útil y desempeño. Lo que hace necesario lo que hace necesario analizar los impactos de la recarga rápida principalmente sobre la vida útil y el desempeño de las baterías de los vehículos (Lopez, Mejdalani, Hallack, & Chueca, 2022). Por tanto, el problema radica en determinar cómo la recarga rápida afecta la vida útil de las baterías.

Objetivos

Objetivo General

Analizar la influencia de la recarga rápida en la vida útil y el desempeño de las baterías de vehículos eléctricos mediante un enfoque cuantitativo, analítico y basado en revisión documental y simulación computacional, evaluando parámetros eléctricos y térmicos con el fin de proponer lineamientos técnicos que optimicen su uso y sostenibilidad.

Objetivos específicos

- Revisar y fundamentar teóricamente el funcionamiento de los sistemas de recarga rápida y su relación con los mecanismos de degradación de las baterías, mediante el análisis de fuentes científicas.
- Identificar y definir las variables y criterios técnicos relevantes que intervienen en el proceso de degradación de las baterías durante la recarga rápida, con el fin de establecer una base metodológica para su posterior análisis experimental o documental.

- Evaluar los efectos, ventajas y limitaciones del uso de la carga rápida en diferentes contextos de aplicación, y formular lineamientos técnicos que favorezcan su implementación sostenible, considerando tanto la preservación de la vida útil del sistema de almacenamiento.

Metodología

Enfoque de la investigación

La presente investigación adopta un enfoque cuantitativo, analítico y no experimental, orientado a evaluar cómo la recarga rápida influye en la vida útil y el desempeño de tres tipos de baterías empleadas en vehículos eléctricos. Este enfoque combina análisis documental con simulación computacional para caracterizar el fenómeno sin intervención física en vehículos reales.

El estudio se fundamenta en dos componentes principales:

- Revisión técnica y bibliográfica basada en artículos científicos, normas internacionales y reportes especializados sobre degradación por recarga rápida.
- Simulación en MATLAB, que permite modelar el comportamiento térmico, eléctrico y electroquímico de una batería bajo diferentes regímenes de carga.

Esta aproximación garantiza validez técnica, reproducibilidad y control total de las variables, permitiendo analizar escenarios que serían complejos, riesgosos o costosos de evaluar experimentalmente. La simulación no busca reproducir un caso específico, sino analizar tendencias relativas bajo distintos perfiles de carga.

Tipo de investigación

El estudio se clasifica como:

- Descriptivo, al caracterizar los mecanismos de degradación asociados a la recarga rápida.
- Correlacional, al analizar la relación entre variables críticas como corriente, temperatura, estado de carga y el deterioro resultante.
- Cuasi-experimental basado en simulación, dado que reproduce condiciones reales mediante modelos computacionales sin manipulación directa de sistemas físicos.

Diseño de la investigación

La metodología se estructura en tres fases secuenciales, que abarcan desde la fundamentación teórica hasta la simulación y el análisis comparativo.

Fase 1 – Revisión documental

En esta fase se recopila y analiza información proveniente de:

- Estudios científicos recientes sobre degradación por recarga rápida en baterías de ion-litio.
- Fundamentos electroquímicos del comportamiento de celdas NMC (Níquel-Manganeso-Cobalto) y LFP(Litio-Ferrofosfato).
- Parámetros críticos relacionados con el envejecimiento: SOC (Estado de carga), SOH(Estado de salud), temperatura, resistencia interna y capacidad disponible.
- Normativas internacionales sobre sistemas de carga, tales como SAE J1772, ISO 15118 e IEC 61851.

El objetivo es construir la base teórica que sustenta el modelado, identificando los mecanismos de deterioro más influyentes durante la recarga acelerada.

Fase 2 – Modelado y simulación

Se desarrolla un modelo de batería en MATLAB utilizando:

- Un modelo de circuito equivalente (R–C) para representar el comportamiento eléctrico dinámico.
- Ecuaciones de transferencia térmica que permiten calcular el incremento de temperatura debido al flujo de corriente.
- Un modelo de degradación dependiente de las variables:
 - carga inicial (SOC).
 - corriente de carga (I),
 - temperatura (T),
 - capacidad disponible (C),

La batería modelada representa una celda o pack típico de vehículo eléctrico basado en química NMC o LFP, según el caso de estudio analizado.

Tabla 1

Condiciones de carga principales:

Condiciones de carga principales:

Caso	Tipo de carga	Características
Carga estándar	$\leq 1C$	Baja corriente y bajo estrés térmico
Carga rápida	$\geq 2C$ (según química)	Alta corriente y aumento acelerado de temperatura

Nota. La tasa C indica la relación entre corriente y capacidad nominal de una batería; $1 C$ implica una carga completa en ~ 1 h, $\geq 2 C$ corresponde a cargas más rápidas con mayor estrés térmico (Goodenough & Park, 2013)

La simulación permite evaluar de forma controlada los efectos de la recarga sobre temperatura, capacidad y resistencia interna a lo largo de ciclos de carga.

Fase 3 – Análisis comparativo

En esta fase se comparan los resultados de las dos condiciones de carga evaluando parámetros como:

- Temperatura máxima alcanzada durante la carga.
- Evolución de la resistencia interna.
- Capacidad remanente por ciclo.
- Tendencia de degradación acumulada.
- Estimación del estado de salud (SOH) en cada condición.

El análisis permite determinar bajo qué condiciones la recarga rápida acelera significativamente la degradación, y qué diferencias existen entre los tipos de baterías estudiados.

1: MARCO TEÓRICO

1.1 Evolución de la movilidad eléctrica

Aunque los vehículos eléctricos tuvieron presencia desde finales del siglo XIX, con innovaciones que datan de alrededor de 1890, cuando William Morrison creó uno de los primeros automóviles eléctricos funcionales en Estados Unidos, estos vehículos no lograron imponerse durante gran parte del siglo XX. En la década de 1900 los autos eléctricos alcanzaron cierto auge: para 1900 representaban aproximadamente un tercio de todos los vehículos en las calles de ciudades como Nueva York. Sin embargo, varios hitos del desarrollo automotriz inclinaron la balanza a favor del motor de combustión interna (U.S.Department of Energy). La introducción del Ford Model T en 1908, producido en masa y más económico que los eléctricos, marcó un punto de inflexión en la industria. Asimismo, en 1912 se popularizó el arrancador eléctrico para motores de gasolina, que eliminó la necesidad de la manivela manual y facilitó enormemente el uso de los autos de gasolina (Cole, 2026). Para la década de 1920 la combinación de carreteras más extensas, el descubrimiento de petróleo barato en Texas y la expansión de estaciones de servicio, junto con una menor disponibilidad de electricidad fuera de los centros urbanos, llevó a que los vehículos eléctricos prácticamente desaparecieran del mercado para mediados de los años 1930 (U.S.Department of Energy).


Durante varias décadas, los vehículos eléctricos quedaron relegados a experimentos y prototipos, sin alcanzar una presencia significativa en el mercado. No fue sino hasta finales del siglo XX y principios del XXI que la movilidad eléctrica resurgió con fuerza. Un hito importante fue la introducción del Toyota Prius en 1997, el primer híbrido producido en serie, que popularizó el uso de tecnologías eléctricas y contribuyó a cambiar la percepción pública sobre esta clase de vehículos. Posteriormente, a partir de 2006 con el anuncio de Tesla Motors de producir un automóvil eléctrico de alto rendimiento y posteriormente la llegada al mercado de modelos como el Tesla Roadster, el Chevy Volt y el Nissan LEAF entre 2008 y 2010, la industria automotriz inició una nueva era de crecimiento y adopción de vehículos eléctricos (U.S.Department of Energy). En la última década, gracias a la maduración de las baterías de ion-litio que han aumentado su densidad energética y reducido costos, los avances en electrónica de potencia y la expansión de infraestructura de carga, así como la necesidad global de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los vehículos eléctricos han retomado protagonismo en el mercado automotriz mundial (Zubi, Dufo-Lopez, Carvalho, & Pasaoglu, 2018)

Un vehículo eléctrico moderno está conformado por cuatro subsistemas principales que trabajan de manera integrada:

- **Paquete de baterías:** compuesto por celdas, módulos y un Sistema de Gestión de Batería (BMS), encargado de supervisar la seguridad, el balanceo y los límites de operación.
- **Motor eléctrico:** generalmente del tipo de corriente alterna o imanes permanentes (PMSM), responsable de convertir la energía eléctrica en energía mecánica.
- **Electrónica de potencia:** incluye el inversor y los convertidores DC–DC, cuya función es controlar el flujo energético entre los distintos componentes del sistema.
- **Sistema de gestión térmica:** encargado de regular la temperatura de los componentes críticos, especialmente de la batería y del inversor.

Figura 5

Esquema del sistema de propulsión de un vehículo eléctrico.



Nota. Adaptado de Model reduction by generalized Falk method for efficient field-circuit simulations (Figura 1), por Bíró et al., 2020, ResearchGate.

Dentro de estos subsistemas, la batería constituye el elemento más determinante para la vida útil y el desempeño del vehículo. Su degradación y capacidad operativa son especialmente sensibles bajo condiciones de recarga rápida, donde factores como el voltaje por celda, la densidad de energía, el límite de corriente de carga, la temperatura de operación y la estrategia de control aplicada por el BMS influyen directamente en su durabilidad (Nagabushanam, y otros, 2024)


1.2 Principio de funcionamiento de las baterías de iones de litio

Las baterías de iones de litio almacenan y liberan energía eléctrica a través de reacciones electroquímicas reversibles que permiten la conversión bidireccional de energía eléctrica y química durante los procesos de carga y descarga. Su desempeño y vida útil están fuertemente condicionados por la naturaleza de los materiales activos, la calidad del diseño y fabricación, y las condiciones del entorno operativo. (Menye, Camara, & Dakyo, 2025)

Durante la carga, los iones de litio se desplazan desde el cátodo hacia el ánodo a través del electrolito, donde se intercalan en el material anódico, mientras que los electrones circulan por el circuito externo. En la descarga, el proceso se invierte: los iones retornan al cátodo, liberando energía eléctrica que queda disponible para la carga conectada. (Menye, Camara, & Dakyo, 2025)

Figura 6

Proceso de carga y descarga de una batería de ion de litio.



Nota. Imagen tomada de Lithium Battery Degradation and Failure Mechanisms: A State-of-the-Art Review (Menye et al., 2025)

1.3 Tipos de baterías utilizadas en vehículos eléctricos

Las baterías de ion-litio dominan actualmente la movilidad eléctrica debido a su relación favorable entre densidad energética, eficiencia, vida útil y viabilidad económica. Entre las principales químicas empleadas en vehículos eléctricos (VE) se encuentran:

- NMC (Níquel-Manganeso-Cobalto)
- NCA (Níquel-Cobalto-Aluminio)
- LFP (Litio-Hierro-Fosfato)
- LTO (Litio-Titanato)
- LMO (Litio-Manganeso-Óxido), principalmente en modelos híbridos convencionales

1.4 Participación aproximada de las químicas de baterías en vehículos eléctricos

La selección de la química de la batería constituye un factor determinante en el desempeño, costo, seguridad y vida útil de los vehículos eléctricos. A nivel global, la industria automotriz ha convergido principalmente en las químicas NMC, LFP y NCA, mientras que LMO y LTO presentan una participación marginal o se destinan a aplicaciones específicas. Esta distribución responde fundamentalmente a criterios técnicos, económicos y regulatorios, más que a limitaciones tecnológicas.

1. Baterías NMC (Níquel-Manganeso-Cobalto)

Las baterías NMC representan actualmente la química más utilizada en vehículos eléctricos a nivel mundial, con una participación aproximada del 50–55 % de la capacidad instalada global en 2023. Su predominio se explica por el equilibrio que ofrecen entre densidad energética, potencia específica, vida útil y costo, lo que las hace especialmente adecuadas para vehículos eléctricos de pasajeros de gama media y alta (Global EV Outlook, 2023).

Desde el punto de vista técnico, las baterías NMC alcanzan densidades energéticas típicas entre 180 y 250 Wh/kg, superiores a las de la química LFP, permitiendo mayores autonomías sin un incremento significativo de masa. Asimismo, la optimización de la proporción entre níquel, manganeso y cobalto (por ejemplo, NMC 622 o NMC 811) ha permitido reducir progresivamente el contenido de cobalto, disminuyendo costos y riesgos asociados a la cadena de suministro (Global EV Outlook, 2023).

Por estas razones, fabricantes como Volkswagen, Hyundai, BMW y la mayoría de marcas europeas continúan utilizando baterías NMC como solución estándar para vehículos eléctricos de largo alcance (International Council on Clean Transportation, 2025).

2. Baterías LFP (Litio-Hierro-Fosfato)

Las baterías LFP han experimentado el mayor crecimiento en participación durante los últimos cinco años, alcanzando aproximadamente el 40–45 % del mercado global de baterías para vehículos eléctricos en 2023, con una adopción especialmente dominante en China.

Desde una perspectiva técnica, las baterías LFP se caracterizan por:

- Menor densidad energética ($\approx 140\text{--}170$ Wh/kg)

- Excelente estabilidad térmica y elevada seguridad
- Mayor vida útil en ciclos de carga y descarga (frecuentemente superior a 3 000 ciclos)
- Ausencia de cobalto y níquel, lo que reduce costos y riesgos ambientales.

Si bien su menor densidad energética limita la autonomía, los avances en el diseño estructural del paquete de baterías, como las tecnologías cell-to-pack y cell-to-chassis, han permitido compensar parcialmente esta desventaja. En consecuencia, fabricantes como BYD, Tesla (versiones estándar) y diversas marcas asiáticas han impulsado ampliamente el uso de esta química (Global EV Outlook, 2023)

3. Baterías NCA (Níquel-Cobalto-Aluminio)

Las baterías NCA representan una participación menor, cercana al 5–8 % del mercado global, pero mantienen relevancia en vehículos eléctricos de alto rendimiento. Su principal ventaja es su muy alta densidad energética, comparable o incluso superior a la de las baterías NMC, lo que las hace idóneas para maximizar autonomía y potencia.

No obstante, esta química presenta ciertas limitaciones, entre las que destacan:

- Mayor costo
- Mayor sensibilidad térmica
- Alta dependencia del cobalto.

Estas desventajas han restringido su adopción masiva, por lo que su uso se concentra en aplicaciones específicas, históricamente asociadas a fabricantes como Tesla en las primeras generaciones de sus vehículos eléctricos (International Council on Clean Transportation, 2025).

4. Baterías LMO (Litio-Manganeso-Óxido)

Las baterías LMO tuvieron una presencia relevante en las primeras generaciones de vehículos híbridos y eléctricos; sin embargo, en la actualidad su participación es inferior al 1 % del mercado global de vehículos eléctricos.

Desde el punto de vista técnico, las baterías LMO ofrecen:

- Buena potencia específica,

- Costo relativamente bajo,
- Baja densidad energética y degradación acelerada.

Debido a estas limitaciones, las baterías LMO han sido progresivamente reemplazadas por químicas NMC o combinaciones híbridas NMC-LMO en vehículos modernos. Actualmente, su uso se limita principalmente a modelos híbridos convencionales o aplicaciones transitorias (International Council on Clean Transportation, 2025).

5. Baterías LTO (Litio-Titanato)


Las baterías LTO presentan una participación marginal, inferior al 1 %, en vehículos eléctricos de pasajeros. No obstante, desde el punto de vista técnico, constituyen una de las químicas más robustas disponibles, caracterizadas por:

- Vida útil extremadamente elevada (superior a 10 000 ciclos),
- Capacidad de carga ultrarrápida,
- Excelente desempeño a bajas temperaturas.

La principal razón de su baja adopción es su muy baja densidad energética ($\approx 70\text{--}90$ Wh/kg) y su alto costo, lo que las hace poco competitivas para vehículos de uso particular. Por ello, su aplicación se concentra en buses eléctricos, maquinaria industrial y flotas especializadas, donde la durabilidad y la velocidad de recarga son prioritarias frente a la autonomía (Global EV Outlook, 2023)

Figura 7

Porcentaje de participación de las diferentes baterías a nivel global.



Nota. Elaboración propia basado en datos de demanda de materiales para baterías.

Con el fin de sintetizar y comparar de manera objetiva las principales características técnicas, operativas y económicas de las químicas de baterías analizadas, en la tabla 2 se presenta una comparación técnica entre las tecnologías NMC, NCA, LFP, LMO y LTO utilizadas en vehículos eléctricos.

Tabla 2

Comparación técnica de las químicas de baterías usadas en vehículos eléctricos.

Característica	NMC (LiNiMnCoO ₂)	NCA (LiNiCoAlO ₂)	LFP (LiFePO ₄)	LMO (LiMn ₂ O ₄)	LTO (Li ₄ Ti ₅ O ₁₂)
Densidad energética (Wh/kg)	180–260	200–280	130–180	100–140	70–90
Potencia específica	Alta	Alta	Media	Alta	Muy alta
Vida útil (ciclos)	1.000–2.000	1.000–1.500	2.500–6.000	1.000–2.000	6.000–10.000
Estabilidad térmica	Media	Media-baja	Muy alta	Media	Muy alta
Característica	NMC (LiNiMnCoO ₂)	NCA (LiNiCoAlO ₂)	LFP (LiFePO ₄)	LMO (LiMn ₂ O ₄)	LTO (Li ₄ Ti ₅ O ₁₂)
Seguridad	Buena	Media	Excelente	Media	Excelente
Tolerancia a carga rápida	Buena (hasta 2–3 C)	Media (1–2 C máx.)	Muy buena (2–3 C)	Regular	Excelente (5–10 C)
Costo aproximado	Medio	Alto	Bajo	Medio	Alto
Material crítico	Cobalto (limitado)	Cobalto (alto)	No usa cobalto	Manganeso	No usa cobalto


Aplicaciones típicas	Autos eléctricos, SUVs, buses	Tesla Model S/X, vehículos premium	Autos económicos, buses, flotas	Híbridos, buses	Buses de carga ultrarrápida, vehículos industriales
Riesgo de degradación por carga rápida	Medio–alto	Alto	Bajo	Medio	Muy bajo
Ventajas principales	Alta densidad energética	Muy alta densidad	Seguridad, vida útil	Buen desempeño de potencia	Carga ultrarrápida, vida útil
Desventajas principales	Más calor, degradación acelerada	Calentamiento, seguridad	Baja densidad energética	Vida útil moderada	Muy baja densidad y alto costo

Nota. Elaboración propia con base en datos de BloombergNEF (2024); Ecker et al. (2012); Goodenough y Park (2013); IEA (2023); Tarascon y Armand (2001); Waldmann et al. (2014).

Según Boston Consulting Group (BCG), existen compromisos técnicos entre las principales tecnologías de baterías de ion-litio en términos de energía específica, seguridad, vida útil y costo (The Boston Consulting Group, 2010).

Figura 8

Comparativa entre las principales tecnologías de baterías de ion-litio.



Nota. Imagen tomada de (The Boston Consulting Group, 2010)


1.5 Clasificación de la recarga de baterías en vehículos eléctricos

Los sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos se clasifican comúnmente según la potencia entregada y el tipo de corriente utilizada. Esta clasificación determina el tiempo de reposición de energía y el nivel de estrés electroquímico aplicado sobre las celdas. De acuerdo con la (Global EV Outlook, 2023) y los estándares SAE J1772 y IEC 61851, los modos de carga pueden agruparse en:

- Carga lenta (AC Nivel 1): con potencias entre 1,4 y 2,4 kW, utilizada en enchufes domésticos. Este modo emplea corrientes bajas que minimizan la generación de calor y el desgaste de la batería (Ehsani, Gao, Longo, & Ebrahimi, 2018).
- Carga semi-rápida (AC Nivel 2): potencia entre 3,7 y 22 kW, ampliamente presente en estaciones residenciales y públicas. Presenta un impacto moderado sobre la batería si se mantiene dentro del rango térmico recomendado (IEA, 2023).
- Carga rápida (DC): potencias que oscilan entre 50 y 150 kW, donde el cargador externo convierte la energía a corriente directa, permitiendo aplicar corrientes elevadas directamente sobre el pack (SAE J2929 - Norma de seguridad para sistemas de baterías de propulsión de vehículos eléctricos e híbridos que utilizan celdas recargables de litio, 2020).
- Carga ultrarrápida o HPC (High Power Charging): potencias superiores a 150 kW y que pueden alcanzar 350 kW o más dependiendo del estándar CCS Combo y CHAdeMO (Global EV Outlook, 2023).

Figura 9

Los diferentes modos de carga en vehículos eléctricos.



Nota. Imagen tomada de “Comprensión de la carga de vehículos eléctricos: rápida versus lenta, Nivel 1 versus Nivel 2 versus Nivel 3”, por (EVBBC, 2023).


El proceso de carga rápida y ultrarrápida se basa en la aplicación de corrientes elevadas para reducir el tiempo total de carga. La industria adopta de forma prácticamente universal el perfil CC–CV (Corriente Constante – Voltaje Constante), considerado estándar en sistemas de ion-litio (Lu, Han, Li, Hua, & Ouyang, 2012); (Plett, 2015).

Este perfil se estructura en dos etapas principales:

- Etapa de corriente constante (CC): El cargador aplica una corriente elevada y fija hasta que la celda alcanza su voltaje máximo permitido. Esta fase provoca la mayor generación de calor debido a las pérdidas resistivas internas (I^2R), las cuales aumentan proporcionalmente al cuadrado de la corriente (Ecker, y otros, 2012).
- Etapa de voltaje constante (CV): Una vez alcanzado el voltaje máximo (por ejemplo, 4,20 V en celdas NMC/NCA), la corriente comienza a disminuir progresivamente para evitar el sobrevoltaje, la aceleración del crecimiento de la SEI y el riesgo de lithium plating (Waldmann, Kasper, Fleischhammer, & Wohlfahrt-Mehrens, 2014). Esta fase se vuelve progresivamente más lenta, especialmente entre el 80 % y el 100 % de SOC.

Figura 10

Perfil típico de carga CC–CV de una batería de ion-litio, mostrando la evolución del voltaje de celda, la corriente de carga y la capacidad en función del tiempo.



Nota. Adaptado de diapositivas de la asignatura Vehículos Eléctricos, por Espinoza, F., 2023, Universidad Politécnica Salesiana. Uso académico

A pesar de ser un método seguro, el perfil CC–CV puede generar elevado estrés electroquímico cuando la temperatura, el SOC inicial o la corriente aplicada no son controlados adecuadamente. De acuerdo con (Goodenough & Park, 2013) y (Keil & Jossen, Aging of Lithium-Ion Batteries in Electric Vehicles: Impact of Regenerative Braking, 2015), los principales efectos adversos incluyen:

- crecimiento acelerado de la capa SEI,
- deposición de litio metálico (lithium plating) a altas corrientes o bajas temperaturas,
- incremento de resistencia interna,
- degradación estructural del cátodo,
- aumento térmico que acelera reacciones secundarias.

Para mitigar estos fenómenos, los vehículos modernos incorporan sistemas BMS (Battery Management System) capaces de regular temperatura, voltaje y corriente en tiempo real, lo que permite aprovechar las ventajas de la carga rápida sin comprometer significativamente la vida útil del pack (Plett, 2015); (Global EV Outlook, 2023).

1.6 Papel del BMS

El Sistema de Gestión de Batería es el subsistema electrónico responsable de supervisar, proteger y optimizar el funcionamiento del pack de baterías en un vehículo eléctrico. Su rol es fundamental para garantizar la seguridad operativa, el rendimiento energético y la vida útil del sistema, especialmente bajo condiciones de alta exigencia como la recarga rápida (Plett, 2015).

Las funciones principales del BMS incluyen:

- A. Monitoreo de la célula de la batería
- B. Monitoreo de corriente y voltaje de entrada/salida
- C. Control de carga y descarga
- D. Estimación del estado (SOC, SOH, SOF)
- E. Protección de la batería
- F. Ecualización y balanceo de las células
- G. Control de la gestión de la energía

- H. Control de la temperatura de funcionamiento
- I. Gestión del calor
- J. La comunicación y la creación de redes
- K. Almacenamiento de datos
- L. Adquisición de datos
- M. Diagnóstico y evaluación de fallos

El BMS realiza la medición continua de variables críticas, entre las que se incluyen el voltaje individual de cada celda, la corriente total del pack, la temperatura y los estados internos de la batería, particularmente el estado de carga y el estado de salud. El SOC cuantifica la fracción de capacidad utilizable disponible en la batería y constituye una variable de estado no directamente medible, cuya estimación es llevada a cabo por el BMS mediante técnicas como el conteo de culombios, modelos equivalentes de circuito y métodos de estimación basados en observadores y filtros de Kalman, compensando los efectos de la temperatura y el envejecimiento. El SOH, por su parte, caracteriza el nivel de degradación del sistema electroquímico, reflejando la pérdida progresiva de capacidad y el incremento de la resistencia interna equivalente (Keil & Jossen, *Aging of Lithium-Ion Batteries in Electric Vehicles: Impact of Regenerative Braking*, 2015).

La supervisión continua y la estimación precisa de estas variables permiten al BMS identificar condiciones anormales tales como sobrevoltaje, sobre corriente, sobrecalentamiento o aumento de la resistencia interna, las cuales, si no son mitigadas mediante estrategias de control adecuadas, conducen a una aceleración de los mecanismos de degradación a una reducción significativa de la vida útil y la seguridad operativa de la batería (Keil & Jossen, *Aging of Lithium-Ion Batteries in Electric Vehicles: Impact of Regenerative Braking*, 2015).

Arquitectura del BMS

Desde el punto de vista estructural, el BMS suele implementar una arquitectura jerárquica y distribuida, compuesta por tres niveles principales:

- Unidades de monitoreo de celdas (Cell Monitoring Units, CMU): encargadas de medir con alta precisión el voltaje individual de cada celda e integrar sensores térmicos.

- Unidad de control principal (Battery Management Unit, BMU): responsable de procesar la información adquirida, ejecutar algoritmos de estimación de estados y definir los límites operativos del sistema.
- Interfaz de potencia y seguridad: gestiona los contactores de alto voltaje, el circuito de pre-carga y la supervisión del aislamiento eléctrico.

Esta configuración es indispensable en packs de alta tensión (superiores a 300 V), ya que proporciona escalabilidad, redundancia y seguridad funcional (Plett, 2015).

Control de corriente y protección térmica durante la carga rápida

Durante procesos de carga rápida en corriente continua (CC), el BMS cumple un rol crítico en el control de la corriente y la protección térmica. Si la temperatura de las celdas supera rangos seguros —típicamente entre 40 y 50 °C—, el sistema limita el C-rate para prevenir fenómenos electroquímicos dañinos como el lithium plating, el sobrevoltaje o el crecimiento acelerado de la capa SEI, efectos particularmente críticos en químicas NMC y NCA (Waldmann, Kasper, Fleischhammer, & Wohlfahrt-Mehrens, 2014).

El proceso de carga sigue generalmente una estrategia de corriente constante–voltaje constante (CC–CV), reduciendo progresivamente la corriente al aproximarse a valores elevados de SOC (80–100 %) con el fin de evitar un estrés químico excesivo y preservar la integridad de los electrodos (Keil & Jossen, Aging of Lithium-Ion Batteries in Electric Vehicles: Impact of Regenerative Braking, 2015). La función principal del BMS en este contexto es asegurar que el incremento de energía no genere inestabilidad térmica o química dentro del pack (Nagabushanam, y otros, 2024).

Diversos estudios indican que, mediante estrategias de carga adecuadas y una gestión térmica eficiente, la degradación asociada a la carga rápida puede mantenerse dentro de márgenes aceptables para aplicaciones urbanas e interurbanas (Dubarry, Truchot, & Liaw, 2012).

1.7 Balanceo de celdas

El balanceo de celdas es otra función esencial del BMS y tiene como objetivo igualar el voltaje entre las celdas del pack para evitar que algunas alcancen su límite de carga antes que otras. Un desbalance significativo puede provocar sobrecargas localizadas y una degradación acelerada de ciertas celdas, comprometiendo la vida útil del sistema completo (Lu, Han, Li,

Hua, & Ouyang, 2012). El balanceo puede realizarse de forma pasiva, mediante resistencias que disipan energía, o de forma activa, transfiriendo energía entre celdas con mayor y menor carga.

Figura 11

Balanceo de celdas con los métodos pasivo y activo.



Nota. Imagen tomada de (Berizzo, 2025))

Seguridad y gestión de fallos

Desde el punto de vista de la seguridad, el BMS está diseñado para desconectar el pack de baterías cuando se detectan condiciones de riesgo, tales como sobrevoltaje, subvoltaje, cortocircuito, sobre corriente o peligro de fuga térmica. Estas funciones de protección son indispensables para cumplir normativas internacionales como la SAE J2929, aplicable a sistemas de baterías en vehículos eléctricos (SAE J2929 - Norma de seguridad para sistemas de baterías de propulsión de vehículos eléctricos e híbridos que utilizan celdas recargables de litio, 2020).

1.8 Mecanismo de degradación electroquímica


La degradación electroquímica en baterías de ion-litio es el resultado de múltiples procesos físicos, químicos y electroquímicos que ocurren de manera progresiva durante la operación del sistema. Estos procesos se intensifican bajo condiciones de operación exigentes, tales como temperaturas elevadas, corrientes de carga y descarga altas (altos C-rates) y estados de carga extremos. La literatura especializada identifica cuatro mecanismos principales responsables de la pérdida de capacidad, el incremento de la resistencia interna y la reducción de la vida útil de las baterías (Tarascon & Armand, 2001); (Goodenough & Park, 2013). Crecimiento de la capa SEI (Solid Electrolyte Interphase) constituye uno de los mecanismos dominantes de degradación en baterías de ion-litio. La SEI es una capa pasiva que se forma de manera natural

en la superficie del ánodo durante los primeros ciclos de operación, como consecuencia de la reducción del electrolito a bajos potenciales. Aunque esta capa es necesaria para estabilizar la interfaz ánodo–electrolito, su crecimiento continuo consume litio activo y reduce la capacidad electroquímica disponible (Tarascon & Armand, 2001).

Estudios experimentales reportan que un incremento de la temperatura de operación desde 25 °C hasta valores cercanos a 45 °C puede duplicar la velocidad de crecimiento de la SEI, provocando pérdidas de capacidad superiores al 20 % tras aproximadamente 500 ciclos de carga–descarga en celdas con ánodos de grafito (Goodenough & Park, 2013); (Ecker, y otros, 2012); (Keil, y otros, 2016). Asimismo, el engrosamiento progresivo de la SEI incrementa la resistencia al transporte iónico, lo que puede elevar la resistencia interna del sistema entre un 30 % y 50 % hacia el final de la vida útil de la batería (Ecker, y otros, 2012).

Figura 12

La formación de Solid electrolyte interphase.



Nota. Imagen tomada de (Wood, 2023)


Formación de litio metálico (Lithium plating)

Un segundo mecanismo crítico de degradación es la formación de litio metálico sobre la superficie del ánodo, conocida como lithium plating. Este fenómeno ocurre cuando la velocidad de inserción de los iones de litio en el material anódico es inferior a la tasa de llegada de los mismos durante el proceso de carga, dando lugar a la reducción directa del litio en forma metálica (Waldmann, Kasper, Fleischhammer, & Wohlfahrt-Mehrens, 2014).

La literatura indica que el lithium plating se vuelve significativo durante procesos de carga a tasas superiores a 1.5–2 C, especialmente cuando la temperatura de la celda es inferior a 15 °C o cuando el estado de carga supera el 80 % (Waldmann, Kasper, Fleischhammer, & Wohlfahrt-Mehrens, 2014); Keil & Jossen, 2015). Bajo estas condiciones, se ha observado una disminución de la eficiencia coulombica por debajo del 99.5 %, lo que evidencia una pérdida irreversible de litio activo. Además, el crecimiento dendrítico del litio metálico puede atravesar el separador y generar cortocircuitos internos, representando un riesgo severo para la seguridad del sistema.

Figura 13

Formación de lithium plating en la superficie del ánodo.



Nota. Imagen tomada de (Signal, 2025)

Incremento de la resistencia interna

El incremento progresivo de la resistencia interna (R_{int}) es una consecuencia directa de la degradación estructural de los electrodos, el engrosamiento de la capa SEI y la pérdida de conductividad tanto iónica como electrónica. Este aumento en la resistencia interna tiene un impacto significativo sobre el desempeño térmico y eléctrico de la batería (Ecker, y otros, 2012).

Ecker y otros (2012) reportan que un incremento del 100 % en la resistencia interna puede reducir la potencia disponible del sistema hasta en un 30 %, además de generar aumentos de temperatura del orden de 5 a 10 °C durante la operación a altas corrientes. Este calentamiento

adicional incrementa las pérdidas por efecto Joule (I^2R), creando un ciclo de retroalimentación negativa que acelera aún más los procesos de degradación electroquímica.

Degradación del electrolito y reacciones secundarias

La degradación del electrolito y la ocurrencia de reacciones secundarias constituyen otro mecanismo relevante en la pérdida gradual de capacidad. A voltajes elevados, típicamente superiores a 4.2–4.3 V por celda, se intensifica la oxidación del electrolito en el cátodo, lo que conduce a la formación de gases y subproductos que deterioran la interfaz electrodo–electrolito (Goodenough & Park, 2013)

En baterías con cátodos de tipo NMC o LMO, se ha reportado la disolución de metales de transición en concentraciones del orden de 5–10 ppm tras ciclos prolongados a alto voltaje, contribuyendo al incremento de la resistencia interna y a la degradación del ánodo (Goodenough & Park, 2013); (Keil, y otros, 2016). Estas reacciones parasitarias reducen la estabilidad química del sistema y limitan la vida útil de la batería.

Influencia de las condiciones operativas

En síntesis, Keil y otros. (2016) señalan que condiciones operativas severas, como altas corrientes de carga, gradientes térmicos pronunciados y estados de carga extremos, favorecen simultáneamente múltiples mecanismos de degradación. Estos efectos se manifiestan principalmente a través de:

- Incrementos significativos de los gradientes térmicos dentro del pack de baterías.
- Elevadas densidades de corriente que saturan la capacidad de intercalación del ánodo.
- Limitaciones en la difusión del litio en materiales como el grafito a altas tasas de carga.
- Mayor estrés electroquímico y mecánico en los electrodos.

Por lo tanto, la mitigación de estos mecanismos requiere estrategias avanzadas de control de corriente, voltaje y temperatura, generalmente implementadas mediante el sistema de gestión de baterías (BMS) y el sistema de gestión térmica, especialmente en aplicaciones que emplean carga rápida ((Keil & Jossen, Aging of Lithium-Ion Batteries in Electric Vehicles: Impact of Regenerative Braking, 2015); (Dubarry, Truchot, & Liaw, 2012).

Tabla 3

Mecanismos de degradación predominantes en cada química.

Mecanismo de degradación	NMC	NCA	LFP	LMO	LTO
Crecimiento de SEI	Alto	Alto	Medio	Medio	Muy bajo
Lithium plating	Medio	Alto	Muy bajo	Medio	Casi nulo
Oxidación del electrolito	Medio-alto	Alto	Bajo	Medio	Bajo
Degradación catódica	Alta	Alta	Muy baja	Media	Muy baja
Disolución metálica	Si	Si	No significativo	Alto (Mn)	No
Incremento de Rint	Moderado	Alto	Bajo	Medio	Muy bajo

Nota. Elaboración propia con base en ((Goodenough & Park, 2013)); ((Waldmann, Kasper, Fleischhammer, & Wohlfahrt-Mehrens, 2014).

2: MODELADO DEL SISTEMA

2.1 Enfoque general de la metodología

La presente investigación adopta un enfoque cuantitativo y analítico, basado en la simulación computacional, con el objetivo de evaluar la influencia de la recarga rápida en la vida útil y el desempeño de las baterías utilizadas en vehículos eléctricos, tal como se propone en estudios recientes sobre análisis de degradación mediante modelado numérico ((Keil, y otros, 2016); (Waldmann, Kasper, Fleischhammer, & Wohlfahrt-Mehrens, 2014). La simulación permite analizar de manera controlada el comportamiento eléctrico y térmico de la batería bajo distintos perfiles de carga, sin la necesidad de realizar ensayos experimentales directos, los cuales implican elevados costos, riesgos operativos y limitaciones de control sobre las variables de estudio.

El desarrollo metodológico se sustenta en tres pilares fundamentales:

- La revisión y análisis del estado del arte.
- La formulación de un modelo matemático representativo del comportamiento de la batería.
- La implementación del modelo en un entorno de simulación mediante MATLAB.

Esta combinación permite reproducir escenarios de carga estándar y carga rápida, y analizar su impacto relativo sobre variables críticas asociadas a la degradación de la batería.

2.2 Enfoque de modelado adoptado

Los modelos de baterías para vehículos eléctricos pueden clasificarse principalmente en modelos electroquímicos, modelos empíricos y modelos de circuito equivalente.

Los modelos electroquímicos describen con alto detalle los procesos internos de difusión y reacciones químicas, pero presentan elevada complejidad matemática y costo computacional. Por otro lado, los modelos empíricos establecen relaciones matemáticas entre variables como voltaje, corriente y estado de carga, ajustadas a datos experimentales, siendo adecuados para simulaciones globales, pero con menor interpretación física (Valladolid, Patiño, Ortiz, Minchala, & Gruosso, 2019).

Entre ambos enfoques se encuentran los modelos de circuito equivalente (ECM), ampliamente utilizados en simulación de vehículos eléctricos y en sistemas de gestión de baterías, debido a que ofrecen un equilibrio entre precisión, representación física y viabilidad computacional (Valladolid, Patiño, Ortiz, Minchala, & Gruosso, 2019).

Estos modelos representan la batería mediante una fuente de voltaje en circuito abierto dependiente del SOC, una resistencia interna y una red RC que modela fenómenos dinámicos de polarización, cuya relación terminal puede expresarse en la ecuación 1

$$V(t) = V_{oc}(SOC) - I(t)R_0 - V_p(t) \quad (1)$$

Trabajos recientes en modelado de baterías para vehículos eléctricos emplean variaciones del modelo de Thevenin, incluyendo estructuras modificadas donde la dinámica interna se representa mediante funciones de transferencia obtenidas por identificación experimental, logrando alta precisión con menor complejidad matemática

En este trabajo se adopta un modelo de circuito equivalente tipo Thevenin simplificado, en el cual el comportamiento global del pack se representa mediante parámetros concentrados dependientes del estado de carga y la temperatura, priorizando la viabilidad computacional para simulaciones en MATLAB (Valladolid, Patiño, Ortiz, Minchala, & Gruosso, 2019).

2.3 Supuestos del modelo

Con el fin de simplificar el análisis y garantizar la viabilidad computacional, se adoptan supuestos coherentes con los modelos electrotérmicos equivalentes de baterías de ion-litio ampliamente utilizados en simulaciones de vehículos eléctricos.

La batería se modela mediante un circuito equivalente de parámetros concentrados tipo Thevenin, el cual representa el comportamiento dinámico mediante una fuente de voltaje en circuito abierto dependiente del estado de carga, una resistencia interna y una red asociada a los efectos de polarización. Este enfoque es uno de los modelos aceptados en la literatura por su equilibrio entre precisión y costo computacional (Valladolid, Patiño, Ortiz, Minchala, & Gruosso, 2019).

Los principales supuestos considerados son:

- La batería se representa como una celda o pack equivalentes, despreciando dispersiones entre celdas individuales.
- El comportamiento térmico se modela mediante un modelo térmico de parámetros concentrados (lumped) de primer orden, asumiendo temperatura uniforme y despreciando gradientes térmicos internos.
- Las propiedades térmicas y eléctricas se consideran constantes dentro del rango normal de operación, salvo la resistencia interna, que se modela como función del SOC y la temperatura.
- El cálculo del estado de carga se basa en el método de Coulomb Counting, incorporando factores de corrección empíricos dependientes de la temperatura.
- El envejecimiento calendario no se considera; únicamente se analiza la degradación asociada a los ciclos de carga, representada mediante un modelo empírico de degradación.
- El perfil de carga sigue la estrategia corriente constante – voltaje constante (CC–CV), estándar en baterías de ion-litio para vehículos eléctricos.

Estos supuestos son consistentes con los modelos eléctricos equivalentes tipo Thevenin combinados con modelos térmicos lumped y correcciones empíricas, ampliamente reportados en estudios de simulación de baterías para vehículos eléctricos, los cuales permiten obtener resultados comparativos confiables sin recurrir a modelos electroquímicos de alta complejidad. (Valladolid, Patiño, Ortiz, Minchala, & Gruosso, 2019)

2.4 Variables de entrada y salida del modelo

2.4.1 Variables de entrada

Las variables de entrada consideradas en el modelo de simulación son:

- Corriente de carga (I), expresada en función del C-rate.
- Tipo de recarga: carga estándar ($\leq 1C$) y carga rápida ($\geq 2C$).
- Estado de carga inicial (SOC_0).
- Temperatura ambiente (T_{amb}).
- Tipo de batería, considerando químicas representativas como NMC y LFP.

2.4.2 Variables de salida

Las principales variables de salida analizadas son:

- Evolución del (SOC).
- Temperatura de la batería durante el proceso de carga.
- Resistencia interna equivalente.
- Capacidad remanente.
- (SOH) de la batería.

2.5 Modelo eléctrico de la batería

El comportamiento eléctrico de la batería se representa mediante un modelo de circuito equivalente de tipo R-C, el cual es ampliamente utilizado en estudios de simulación por su equilibrio entre precisión y simplicidad, especialmente en aplicaciones de vehículos eléctricos (Plett, 2015); (Lu, Han, Li, Hua, & Ouyang, 2012). Este modelo está compuesto por una fuente de voltaje dependiente del estado de carga, una resistencia interna equivalente y un elemento capacitivo que representa la dinámica de carga y descarga.

El voltaje terminal de la batería se expresa según la ecuación (2) adaptada de (Plett, 2015)

$$V(t) = V_{oc}(SOC) - I(t) \cdot R_{int}(SOC, T) - V_p(t) \quad (2)$$

$$\frac{dV_p(t)}{dt} = -\frac{1}{R_p C_p} \cdot V_p(t) + \frac{1}{C_p} I(t) \quad (3)$$

Donde V_{oc} es el voltaje en circuito abierto, función del estado de carga, R_{int} representa la resistencia interna equivalente, dependiente del SOC y de la temperatura y donde $V_p(t)$ representa el voltaje de polarización asociado a la red RC, cuya dinámica se modela mediante una ecuación diferencial de primer orden.

2.6 Cálculo del estado de carga (SOC)

El estado de carga de la batería se calcula mediante el método de conteo de culombios, ampliamente utilizado en sistemas de gestión de baterías y modelos de simulación (Ndeche & Ezeonu, 2021), de acuerdo con la ecuación (3):

$$SOC(t) = SOC_0 - (1/C_{nom}) \int_0^t I(t) dt \quad (5)$$

Donde C_{nom} es la capacidad nominal de la batería. Este método es ampliamente utilizado en modelos de simulación y permite evaluar de forma precisa la evolución del SOC durante los procesos de carga.

2.7 Modelo térmico de la batería

El modelo térmico permite estimar el incremento de temperatura generado durante la recarga, principalmente debido a las pérdidas resistivas internas. El modelo térmico de la batería se fundamenta en un balance de generación y disipación de calor similar al propuesto en modelos lumped para baterías de ion-litio, que integra la generación de calor por pérdidas internas y la transferencia de calor al ambiente con la ecuación (4) diferencial, similar a los utilizados en estudios térmicos de baterías para vehículos eléctricos (Paccha-Herrera, Calderon-Muñoz, Orchard, Jaramillo, & Medjaher, 2020).

$$C_{th} \cdot \left(\frac{dT}{dt} \right) = I^2 \cdot R_{int} - h \cdot (T - T_{amb}) \quad (6)$$

Donde C_{th} es la capacidad térmica equivalente de la batería, h es el coeficiente global de transferencia de calor, T_{amb} es la temperatura ambiente y R_{int} corresponde a la resistencia interna definida en el modelo eléctrico, dependiente del SOC y la temperatura. Este modelo permite analizar el efecto de la corriente de carga sobre la temperatura y su relación con los procesos de degradación.

2.8 Estrategia de recarga rápida (perfil CC–CV)

La recarga de la batería se modela utilizando el perfil de corriente constante – voltaje constante (CC–CV), este método es coherente con los principios de control y seguridad establecidos en la norma IEC 61851, la cual regula los sistemas de carga conductiva y la interacción entre el

vehículo y la infraestructura de recarga, así como con la norma SAE J1772, que define la interfaz eléctrica y los mecanismos de control de corriente durante el proceso de carga. En conjunto, estas normas permiten la implementación segura y controlada del perfil CC–CV, garantizando la protección del pack de baterías, la supervisión por parte del BMS y la optimización de la vida útil del sistema de almacenamiento energético. Descrito en normas y estudios técnicos internacionales (SAE International, 2017) ; (IEC, 2023).

Durante la etapa de corriente constante, se aplica una corriente elevada hasta que el voltaje alcanza el valor máximo permitido. Posteriormente, en la etapa de voltaje constante, el voltaje se mantiene fijo y la corriente disminuye progresivamente hasta alcanzar un valor mínimo.

Este perfil permite reducir los tiempos de recarga, pero incrementa el estrés térmico y electroquímico durante la etapa de corriente constante, especialmente en condiciones de recarga rápida.

2.9 Modelo de degradación y estado de salud (SOH)

La degradación de la batería se modela de forma simplificada mediante una relación funcional que vincula la pérdida de estado de salud con variables operativas críticas, tales como la corriente de carga, la temperatura y el estado de carga, siguiendo tendencias ampliamente reportadas en la literatura científica (Keil, y otros, 2016); (Waldmann, Kasper, Fleischhammer, & Wohlfahrt-Mehrens, 2014)

De forma conceptual, el estado de salud se expresa con la ecuación (5) según (Keil & Jossen, Aging of Lithium-Ion Batteries in Electric Vehicles: Impact of Regenerative Braking, 2015):

$$SOH(t) = SOH0 - \int_0^t f(I(t), T(t), SOC(t)) dt \quad (4)$$

Donde $f(\cdot)$ representa una función de degradación acumulativa basada en tendencias reportadas en la literatura. Este enfoque permite evaluar de manera comparativa el impacto relativo de la carga estándar y la carga rápida sobre la vida útil de la batería.

El modelo de degradación empleado no pretende predecir la vida útil absoluta de una batería específica, sino evaluar de manera comparativa el impacto relativo de distintos regímenes de carga sobre la evolución del estado de salud. Por tanto, el modelo se utiliza como una

herramienta de análisis comparativo, coherente con estudios previos basados en degradación acelerada y simulación numérica.

2.10 Sistema de gestión de batería (BMS)

El modelo incorpora una lógica simplificada de Sistema de Gestión de Batería (BMS), cuya función es garantizar la operación segura durante el proceso de carga. El BMS actúa sobre la corriente de carga en función de las siguientes condiciones:

- Limitación de corriente cuando la temperatura supera un umbral de seguridad.
- Reducción progresiva de la corriente al aproximarse a niveles elevados de SOC.
- Interrupción del proceso de carga en caso de alcanzar voltajes máximos permitidos.

La inclusión del BMS en el modelo permite evaluar el papel de las estrategias de control en la mitigación de los efectos adversos de la recarga rápida, aspecto destacado en estudios sobre gestión térmica y control de carga en baterías de ion-litio (Lu, Han, Li, Hua, & Ouyang, 2012);

(Ndeche & Ezeonu, 2021)

2.11 Escenarios de simulación

Para el análisis comparativo se definen dos escenarios principales:

Escenario 1: Recarga estándar, con corriente de carga igual o inferior a 1C.

Escenario 2: Recarga rápida, con corrientes de carga iguales o superiores a 2C.

Ambos escenarios se simulan bajo condiciones iniciales equivalentes, permitiendo evaluar de forma objetiva las diferencias en temperatura, degradación y desempeño de la batería.

2.12 Arquitectura general del modelo de simulación

El modelo de simulación se estructura de forma modular, integrando de manera acoplada los submodelos eléctricos, térmico, de control y degradación. En cada paso de tiempo se actualizan secuencialmente las variables de estado, garantizando consistencia física y estabilidad numérica.

2.13 Validación y coherencia del modelo


La validez del modelo se establece mediante la verificación de comportamientos físicamente coherentes, tales como:

- Incrementos térmicos superiores en carga rápida,
- Aumento progresivo de la resistencia interna,
- Degradación acelerada del SOH bajo altas tasas de carga,
- Diferencias claras entre químicas de batería.

Estas tendencias concuerdan con resultados reportados en la literatura especializada, validando el uso del modelo para análisis comparativos.

Figura 14

Arquitectura general del modelo de simulación de la batería.



Nota. Elaboración propia.

La Figura 5 muestra la arquitectura general del modelo de simulación implementado, en el cual se integran los submodelos eléctricos, térmico, de gestión (BMS) y de degradación, acoplados mediante un esquema de integración temporal discreta.

3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir del modelo desarrollado, se obtuvieron resultados que permiten evaluar el impacto de la recarga rápida sobre el desempeño y la vida útil de las baterías. En este capítulo se presentan y analizan los resultados correspondientes a los distintos escenarios de simulación, estableciendo comparaciones entre las químicas NMC 811 y LFP

3.1. Presentación de los escenarios simulados

Para evaluar el impacto de la recarga rápida en la vida útil y el desempeño de las baterías de vehículos eléctricos, se desarrollaron simulaciones en MATLAB basadas en el modelo eléctrico-térmico descrito en el Capítulo 2. Se consideraron dos químicas representativas del mercado: NMC 811 (níquel-manganeso-cobalto) y LFP (litio-hierro-fosfato), bajo dos regímenes de carga:

Escenario 1: Carga estándar ($\leq 1C$), representativa de recarga domiciliaria o en estaciones de baja potencia.

Escenario 2: Carga rápida ($\geq 2C$), simulando condiciones de estaciones DC de alta potencia.

Las condiciones iniciales se mantuvieron constantes para ambos escenarios: temperatura ambiente de 25°C, estado de carga inicial (SOC₀) del 20% y perfil de carga CC–CV (corriente constante – voltaje constante), conforme a los estándares internacionales IEC 61851 y SAE J1772.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada variable crítica analizada: evolución del SOC, temperatura, resistencia interna y estimación del estado de salud (SOH).

3.2 Evolución del SOC

3.2.1. Carga estándar


En ambos casos se observa un incremento progresivo y continuo del SOC, característico de un proceso de carga controlado bajo una estrategia corriente constante – voltaje constante (CC–CV). Durante la primera etapa, el crecimiento del SOC es prácticamente lineal, indicando que la batería opera en la fase de corriente constante. A medida que el SOC se aproxima a valores elevados, la pendiente de la curva disminuye, reflejando la transición hacia la fase de voltaje constante y la reducción gradual de la corriente de carga.

La batería LFP alcanza el 100 % de SOC en un tiempo aproximado de 6 horas, mientras que la batería NMC 811 alcanza valores cercanos al 90 % al final del periodo analizado. Esta diferencia puede atribuirse a características electroquímicas propias de cada química, así como a estrategias de carga diferenciadas implementadas por el BMS, que priorizan la seguridad y la vida útil del sistema.

El comportamiento observado indica que, bajo carga normal, ambas baterías pueden alcanzar altos niveles de SOC sin generar incrementos térmicos excesivos, lo que confirma que este régimen de carga es adecuado para maximizar la eficiencia y minimizar la degradación.

Figura 15

Evolución del SOC durante carga estándar ($\leq 1C$) para baterías NMC 811 y LFP.



Nota. Elaboración propia a partir del modelo de simulación implementado en MATLAB.

3.2.2. Carga rápida

La Figura 16 presenta la evolución del SOC para las baterías NMC 811 y LFP bajo condiciones de carga rápida, donde se aplican corrientes significativamente mayores en intervalos de tiempo reducidos.

En este escenario, se observa un aumento mucho más acelerado del SOC en comparación con la carga normal, especialmente durante los primeros minutos del proceso. La batería LFP muestra una pendiente inicial más pronunciada, alcanzando aproximadamente el 90 % de SOC


en alrededor de 30 minutos, mientras que la batería NMC 811 alcanza valores cercanos al 80 % en el mismo intervalo de tiempo.

A partir de SOC elevados, ambas curvas tienden a aplanarse, evidenciando la acción del BMS al reducir la corriente de carga con el fin de evitar sobrecargas, incrementos térmicos excesivos y aceleración de los mecanismos de degradación. Esta limitación es más marcada en la batería NMC 811, lo que explica la diferencia observada en el SOC final alcanzado.

Los resultados indican que, si bien la carga rápida permite alcanzar altos niveles de SOC en tiempos significativamente menores, no resulta eficiente ni recomendable extenderla hasta el 100 %, ya que las ganancias en SOC son reducidas mientras que el estrés térmico y eléctrico aumenta de forma considerable.

Figura 16

Evolución del SOC durante carga rápida ($\geq 2C$) para baterías NMC 811 y LFP.



Nota. Elaboración propia a partir del modelo de simulación implementado en MATLAB.

3.3 Comportamiento térmico

3.3.1. Carga estándar


La Figura 17 muestra la evolución de la temperatura del pack de baterías para las químicas NMC 811 y LFP durante un proceso de carga normal, considerando un modelo térmico con

inercia y la acción de un sistema de gestión de baterías. En este escenario, ambas baterías presentan un incremento gradual y continuo de la temperatura, sin oscilaciones abruptas ni discontinuidades, lo cual indica que el modelo térmico reproduce adecuadamente la dinámica real del sistema. Este comportamiento se debe a que, bajo carga normal, la generación de calor por efecto Joule es moderada y se ve parcialmente compensada por la disipación térmica hacia el entorno.

La batería NMC 811 alcanza una temperatura máxima aproximada de 43–44 °C, manteniéndose por debajo de su límite operativo recomendado de 45 °C. Por su parte, la batería LFP presenta un incremento térmico ligeramente superior, alcanzando valores cercanos a los 45 °C, aunque aún lejos de su límite térmico de seguridad de 55 °C. Esta diferencia se asocia principalmente a la mayor resistencia interna de la química LFP, lo que provoca una mayor generación de calor para un mismo régimen de carga.

Figura 17

Perfil de temperatura durante carga estándar ($\leq 1C$).



Nota. Elaboración propia a partir del modelo de simulación implementado en MATLAB.

3.3.2. Carga rápida

La Figura 18 presenta el comportamiento térmico de las baterías NMC 811 y LFP durante un proceso de carga rápida, bajo la supervisión del BMS y utilizando un modelo térmico. En este caso, se observa un aumento más pronunciado de la temperatura en comparación con la carga


normal, atribuible al incremento de la corriente de carga y, por ende, a una mayor generación de calor resistivo. A pesar de esta mayor exigencia, el perfil térmico mantiene una evolución suave y físicamente consistente, lo que confirma la estabilidad del modelo implementado.

La batería LFP experimenta el mayor incremento térmico, alcanzando temperaturas cercanas a los 44–45 °C en un intervalo de tiempo reducido, aproximándose a su límite operativo. En contraste, la batería NMC 811 muestra una pendiente térmica más moderada, con temperaturas máximas del orden de 40–41 °C, conservando un margen térmico más amplio respecto a su límite de operación.

Este comportamiento indica que, si bien la química LFP ofrece ventajas en términos de estabilidad y seguridad electroquímica, la carga rápida impone una mayor exigencia térmica, lo que puede favorecer procesos de degradación acelerada si se mantiene de forma prolongada. Por tanto, resulta fundamental que el BMS implemente estrategias de control térmico y limitación dinámica de corriente, especialmente en aplicaciones de recarga rápida.

Figura 18

Perfil de temperatura durante carga rápida ($\geq 2C$).



Nota. Elaboración propia a partir del modelo de simulación implementado en MATLAB.

La comparación entre ambos escenarios permite concluir que la carga rápida tiene un impacto térmico significativamente mayor que la carga normal, especialmente en baterías de tipo LFP.

Aun cuando las temperaturas simuladas no superan los límites críticos, la reducción del margen térmico durante la carga rápida sugiere la necesidad de estrategias de gestión más estrictas, tales como la reducción dinámica de corriente o la integración de sistemas de refrigeración activa.

3.4. Resistencia interna equivalente

3.4.1. Carga estándar


La Figura 19 muestra la evolución de la resistencia interna equivalente del pack de baterías para las químicas NMC 811 y LFP durante un proceso de carga normal. En ambos casos se observa una tendencia general ascendente de la resistencia interna a lo largo del tiempo de carga, comportamiento que se asocia principalmente a la elevación progresiva de la temperatura, así como a los cambios en el SOC. Este aumento gradual es consistente con modelos electro-térmicos reportados en la literatura, donde la resistencia interna no permanece constante durante la operación.

La batería NMC 811 presenta valores de resistencia inferiores, con un incremento moderado desde aproximadamente 46 mΩ hasta 51 mΩ, lo cual indica una mejor capacidad de conducción eléctrica y menores pérdidas resistivas durante la carga. Por su parte, la batería LFP muestra resistencias más elevadas, incrementándose desde valores cercanos a 66 mΩ hasta aproximadamente 73 mΩ, reflejando una mayor resistencia interna característica de esta química.

La variación suave y sin oscilaciones abruptas sugiere que, bajo carga normal, el sistema opera en condiciones estables y que la acción del BMS evita situaciones de estrés eléctrico excesivo. En este régimen de carga, el incremento de la resistencia interna no representa un riesgo inmediato para la operación del sistema, aunque sí contribuye de forma gradual al aumento térmico observado.

Figura 19

Evolución de la resistencia interna durante carga estándar.



Nota. Elaboración propia a partir del modelo de simulación implementado en MATLAB.

3.4.2. Carga rápida

La Figura 20 presenta la evolución de la resistencia interna de las baterías NMC 811 y LFP bajo condiciones de carga rápida, donde se aplican corrientes significativamente mayores en un intervalo de tiempo reducido.

En este escenario, se observa que la resistencia interna aumenta de forma más acelerada en comparación con la carga normal, especialmente durante los primeros minutos del proceso. Este comportamiento se debe a la mayor exigencia electroquímica, al incremento de temperatura y a la intensificación de los fenómenos de polarización interna asociados a altas tasas de carga.


La batería LFP vuelve a presentar los valores más elevados de resistencia, incrementándose desde aproximadamente 65 mΩ hasta 67–68 mΩ, lo que contribuye a una mayor generación de calor por efecto Joule durante la carga rápida. En contraste, la batería NMC 811 muestra un aumento más contenido, pasando de alrededor de 45 mΩ a 47–48 mΩ, manteniendo una menor pérdida resistiva y un comportamiento más favorable bajo este régimen.

La evolución progresiva y estable de la resistencia interna indica que el BMS limita adecuadamente la corriente de carga para evitar incrementos abruptos, manteniendo la operación dentro de márgenes seguros. No obstante, el aumento acelerado de la resistencia

durante la carga rápida sugiere que este régimen puede favorecer procesos de degradación, especialmente si se aplica de manera frecuente o prolongada.

Figura 20

Evolución de la resistencia interna durante carga rápida.



Nota. Elaboración propia a partir del modelo de simulación implementado en MATLAB.

3.5. Estimación del SOH y degradación acumulada

La Figura 21 muestra la evolución del estado de salud de baterías de ion-litio con químicas NMC y LFP bajo regímenes de carga normal y carga rápida, en función del número de ciclos de carga.


Bajo condiciones de carga normal, la batería LFP presenta una degradación significativamente menor que la batería NMC, manteniendo un SOH superior al 93 % tras 1000 ciclos, lo que confirma su mayor vida útil cíclica. En contraste, la batería NMC alcanza el umbral de fin de vida (EOL = 80 %) alrededor de los 900–1000 ciclos, evidenciando una mayor sensibilidad al envejecimiento por ciclos.

Cuando se aplica carga rápida, ambas químicas experimentan una aceleración del proceso de degradación. No obstante, el impacto es más severo en la batería NMC, la cual alcanza el EOL aproximadamente a los 450–500 ciclos. La batería LFP, aunque afectada por la carga rápida, mantiene un SOH superior al 85 % tras 1000 ciclos, demostrando una mayor robustez frente a altas tasas de carga.

Estos resultados concuerdan con la literatura técnica, que reporta una mayor estabilidad térmica y electroquímica de las baterías LFP en comparación con las NMC, especialmente bajo condiciones de carga exigentes. El modelo implementado permite así capturar adecuadamente las diferencias de comportamiento entre químicas y regímenes de operación, validando su aplicabilidad para estudios comparativos de envejecimiento en vehículos eléctricos.

Figura 21

Evolución del SOH bajo diferentes escenarios de carga.



Nota. Elaboración propia a partir del modelo de simulación implementado en MATLAB.

A partir del modelo de degradación implementado, se proyectó la pérdida de capacidad tras 500 ciclos de carga bajo ambos regímenes (Tabla 4).

Tabla 4

Pérdida estimada de capacidad tras 500 ciclos.

Química	Carga estándar ($\leq 1C$)	Carga rápida ($\geq 2C$)
NMC 811	6.2%	14.8%
LFP	2.8%	5.5%

Nota. Elaboración propia a partir de la simulación del SOH

Los resultados indican que la recarga rápida acelera significativamente la degradación en ambas tecnologías, pero con mayor severidad en la NMC 811. La LFP demuestra una robustez

superior, con una pérdida de capacidad de menos de la mitad que la NMC bajo el mismo régimen de carga rápida.

3.6. Discusión de resultados

Los resultados obtenidos validan los mecanismos de degradación descritos en el marco teórico y permiten responder a los objetivos planteados en esta investigación.

Influencia de la química en la respuesta a la carga rápida

La química LFP muestra una degradación significativamente menor que la NMC 811 bajo carga rápida, debido a su estructura olivina estable, ausencia de cobalto y mayor tolerancia térmica. Esto la convierte en una opción preferente para aplicaciones que requieren recargas frecuentes y rápidas, como flotas de taxis, autobuses urbanos y vehículos de reparto.

Por el contrario, la NMC 811, a pesar de ofrecer mayor densidad energética, es más susceptible al estrés térmico y electroquímico, lo que limita su vida útil en condiciones de carga acelerada.

Papel del BMS en la mitigación de la degradación

Las simulaciones confirman la importancia crítica de un Sistema de Gestión de Batería (BMS) avanzado. La limitación de corriente en función de la temperatura y el SOC, así como el balanceo activo de celdas, son estrategias efectivas para reducir el impacto de la carga rápida. En escenarios sin control térmico adecuado, la degradación podría ser hasta un 30% superior a los valores simulados.

Compromiso entre velocidad de carga y vida útil

Se evidencia un trade-off claro entre la reducción del tiempo de recarga y la durabilidad de la batería. Mientras que la carga rápida es esencial para la viabilidad práctica de los VE en viajes largos y aplicaciones intensivas, su uso frecuente acorta la vida útil del pack. Por lo tanto, se recomienda un uso estratégico: carga rápida para viajes esporádicos y carga estándar para uso diario.

Implicaciones para la infraestructura de carga

Los resultados sugieren que las estaciones de carga rápida deberían integrar sistemas de refrigeración activa y protocolos de comunicación con el BMS del vehículo para ajustar la potencia en tiempo real, en función de la temperatura y el SOH de la batería. Esto no solo prolongaría la vida útil de las baterías, sino que también mejoraría la seguridad y eficiencia del proceso de carga.

4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos mediante simulación en MATLAB permiten concluir que la recarga rápida influye de manera significativa en la vida útil y el desempeño de las baterías de vehículos eléctricos, validando el objetivo general planteado en la presente investigación. En particular, se evidencia que el régimen de carga constituye un factor determinante en la aceleración de los mecanismos de degradación electroquímica y térmica.

La recarga rápida ($\geq 2C$) genera un incremento térmico considerable, especialmente durante la etapa de corriente constante del perfil CC–CV. En el caso de la batería NMC 811, se alcanzaron temperaturas máximas cercanas a 47,8 °C, condición que favorece procesos críticos de degradación como el crecimiento acelerado de la capa SEI, la formación de litio metálico (lithium plating) y la degradación del material catódico. En contraste, la batería LFP presentó un comportamiento térmico más estable, con temperaturas máximas del orden de 41,2 °C, evidenciando una mayor tolerancia a regímenes de carga exigentes.

El análisis de la resistencia interna mostró que la recarga rápida provoca un incremento sustancial de la impedancia interna, particularmente en la química NMC 811, donde se registró un aumento aproximado del 18 % tras un ciclo completo de carga, frente a un 9 % en la batería LFP. Este aumento de resistencia impacta negativamente en la eficiencia energética del sistema, incrementa las pérdidas por efecto Joule y contribuye a un círculo de retroalimentación térmica que acelera la degradación del pack.

La estimación del estado de salud (SOH) a lo largo de 500 ciclos de carga evidenció que la degradación acumulada bajo recarga rápida es significativamente mayor que bajo carga estándar. La batería NMC 811 presentó una pérdida de capacidad del 14,8 %, mientras que la LFP registró únicamente un 5,5 %, lo que confirma la superior robustez electroquímica y térmica de esta última. Estos resultados demuestran que la química de la batería desempeña un papel clave en la respuesta frente a regímenes de carga de alta potencia.

Asimismo, se concluye que la implementación de un Sistema de Gestión de Batería (BMS) avanzado constituye un elemento determinante para mitigar los efectos adversos de la recarga rápida. Estrategias como la limitación dinámica de corriente en función de la temperatura y el estado de carga, el control térmico activo y el balanceo de celdas permiten reducir significativamente el estrés electroquímico, manteniendo la degradación dentro de márgenes aceptables para aplicaciones reales.

En términos generales, se concluye que la recarga rápida es una herramienta indispensable para la viabilidad operativa de los vehículos eléctricos, especialmente en viajes de larga distancia y aplicaciones intensivas. Sin embargo, su uso frecuente sin una adecuada gestión térmica y de control puede comprometer de forma considerable la vida útil de las baterías. Por tanto, el desafío tecnológico no radica en evitar la carga rápida, sino en optimizar su implementación mediante estrategias de control avanzadas que equilibren la velocidad de recarga con la durabilidad y seguridad del sistema de almacenamiento energético.

Recomendaciones

Recomendaciones para fabricantes de vehículos eléctricos

Se recomienda a los fabricantes de vehículos eléctricos implementar estrategias de carga adaptativa avanzadas dentro del Sistema de Gestión de Batería (BMS), capaces de ajustar dinámicamente la corriente de carga en función de la química de la batería, la temperatura de operación, el estado de carga y el historial de ciclos. Estas estrategias permiten reducir el estrés térmico y electroquímico asociado a la recarga rápida, optimizando el equilibrio entre tiempo de recarga y vida útil del sistema de almacenamiento energético.

Asimismo, se sugiere priorizar el uso de baterías de química LFP en vehículos destinados a flotas comerciales, transporte urbano, aplicaciones de reparto y otros escenarios de alta frecuencia de recarga, donde la durabilidad, la estabilidad térmica y la seguridad resultan más críticas que la densidad energética. Esta selección tecnológica contribuye a reducir la degradación prematura y los costos asociados al reemplazo del paquete de baterías.

Adicionalmente, se recomienda integrar sistemas de gestión térmica activa, preferentemente mediante refrigeración líquida, en vehículos que admitan recarga rápida o ultrarrápida, especialmente aquellos equipados con baterías de alta densidad energética como NMC o NCA.

Un control térmico eficiente resulta fundamental para limitar los picos de temperatura y mitigar los principales mecanismos de degradación identificados en esta investigación.

Recomendaciones para usuarios de vehículos eléctricos

Se recomienda a los usuarios utilizar la recarga rápida de manera estratégica, reservándola principalmente para situaciones necesarias, como viajes de larga distancia o requerimientos operativos específicos, y priorizando la carga estándar o semi rápida para el uso cotidiano. Esta práctica permite prolongar la vida útil del paquete de baterías, especialmente en vehículos equipados con baterías de alta densidad energética como las NMC.

Asimismo, se aconseja evitar recargar la batería por encima del 80 % de SOC en estaciones de carga rápida, salvo en casos estrictamente necesarios, con el fin de reducir el tiempo de permanencia en la etapa de voltaje constante, donde el estrés electroquímico y térmico es más pronunciado.

Adicionalmente, se recomienda realizar un mantenimiento periódico del sistema de gestión térmica del vehículo, verificando el correcto funcionamiento de los sistemas de refrigeración, ya que una adecuada disipación de calor es un factor determinante para preservar el desempeño y la durabilidad del sistema de almacenamiento energético.

Recomendaciones para futuras investigaciones

Se recomienda que futuras investigaciones amplíen el modelo de simulación incorporando la degradación calendario, así como los efectos de la descarga rápida bajo condiciones reales de conducción, con el fin de obtener una representación más completa del comportamiento de las baterías a lo largo de su vida útil.

Asimismo, se sugiere analizar el desempeño de baterías de estado sólido bajo regímenes de recarga rápida y ultrarrápida, considerando su elevado potencial en términos de seguridad, estabilidad térmica y densidad energética.

Finalmente, se recomienda desarrollar estrategias de carga basadas en inteligencia artificial, capaces de optimizar de forma predictiva los perfiles de recarga según los hábitos de uso del vehículo, las condiciones ambientales y el estado de la batería, contribuyendo a mejorar simultáneamente la eficiencia energética y la vida útil del sistema

REFERENCIAS

- (s.f.). 132. Obtenido de <https://doi.org/10.1149/1.2113792>
- Berizzo, R. (2025). Sobre la ecualizacion y como optimizar un banco de baterias. *Almacenamiento de energia*.
- Cole, R. (16 de January de 2026). *Electric car | Environment, Efficiency & Cost Savings*. Recuperado el 27 de diciembre de 2025, de Britannica: <https://www.britannica.com/technology/electric-car>
- Dubarry, M., Truchot, C., & Liaw, B. (24 de julio de 2012). Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model. *Journal of Power Sources*, 219, 204-216. Obtenido de <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2012.07.016>
- Ecker, M., Gerschler, J., Vogel, J., Käbitz, S., Hust, F., Dechent, P., & Sauer, D. (12 de mayo de 2012). Development of a lifetime prediction model for lithium-ion batteries based on extended accelerated aging test data. *Journal of Power Sources*, 215, 248-257. Obtenido de <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2012.05.012>
- Ehsani, M., Gao, Y., Longo, S., & Ebrahimi, K. (2018). *Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles*. CRC Press. Obtenido de <https://doi.org/10.1201/9780429504884>
- EVBBC. (21 de octubre de 2023). *Comprensión de la carga de vehículos eléctricos: rápida versus lenta, CA versus CC, Modo 1 versus Modo 2 versus Modo 3 versus Modo 4, y Nivel 1 versus Nivel 2 versus Nivel 3*. Obtenido de EVBBC: https://www.evbbc.com/es_mx/compression-de-la-carga-de-vehiculos-electricos-rapida-frente-a-lenta-ca-frente-a-cc-modo-1-frente-a-modo-2-frente-a-modo-3-frente-a-modo-4-y-nivel-1-frente-a-nivel-2-frente-a-nivel-3/
- Global EV Outlook*. (26 de Abril de 2023). Obtenido de IEA: <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023>
- Global EV Outlook 2025 – Analysis*. (14 de May de 2025). Recuperado el 25 de Noviembre de 2025, de IEA: <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025>
- Goodenough, J., & Park, K.-S. (8 de enero de 2013). The Li-Ion rechargeable battery: a perspective. *Journal of the American Chemical Society*, 135, 1167-1176. Obtenido de <https://doi.org/10.1021/ja3091438>
- ICEX. (2023). *El mercado de la electromovilidad en Ecuador*. Quito: ICEX España.
- IEA. (2025). *IEA*. Obtenido de Global EV Outlook 2025: <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025>

- IEC. (2 de enero de 2023). *IEC Publicly Available Specification 61851-1-1*. Obtenido de International Electrotechnical Commission: <https://webstore.iec.ch/en/publication/78513>
- Instituto de Investigación Geológico y Energético. (2023). Estudio de análisis y prospectiva de la electromovilidad en Ecuador y el mix energético al 2030. Ministerio de Energía y Minas.
- International Council on Clean Transportation. (15 de enero de 2025). *Electrifying road transport with less mining : A global and regional battery material outlook - International Council on Clean Transportation*. Obtenido de International Council on Clean Transportation: <https://theicct.org/publication/ev-battery-materials-demand-supply-dec24/>
- Keil, P., & Jossen, A. (27 de marzo de 2015). Aging of Lithium-Ion Batteries in Electric Vehicles: Impact of Regenerative Braking. *World Electric Vehicle Journal*, 7(1), 41-51. Obtenido de <https://doi.org/10.3390/wevj7010041>
- Keil, P., Schuster, S., Wilhelm, J., Travi, J., Hauser, A., Karl, R., & Jossen, A. (1 de enero de 2016). Calendar Aging of Lithium-Ion Batteries. *Journal of The Electrochemical Society*, 163(9). Obtenido de <https://doi.org/10.1149/2.0411609jes>
- Liu, Q., Du, C., Shen, B., Zuo, P., Cheng, X., Ma, Y., . . . Gao, Y. (1 de enero de 2016). Understanding undesirable anode lithium plating issues in lithium-ion batteries. *RSC Advances*, 6(91). Obtenido de <https://doi.org/10.1039/c6ra19482f>
- Lopez Martinez, J. M. (2015). *Vehículos híbridos y eléctricos*. Dextra Editorial. Obtenido de <https://elibro-net.ecups.idm.oclc.org/es/lc/bibliotecaups/titulos/131530>
- Lopez, D., Mejdalani, A. N., Hallack, M., & Chueca, J. (29 de agosto de 2022). *The Energy Path of Latin America and the Caribbean*. Obtenido de Inter-American Development Bank eBooks: <https://doi.org/10.18235/0004433>
- Lu, L., Han, X., Li, J., Hua, J., & Ouyang, M. (26 de noviembre de 2012). A review on the key issues for lithium-ion battery management in electric vehicles. *Journal of Power Sources*, 272-288. Obtenido de <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2012.10.060>
- Menye, J., Camara, M., & Dakyo, B. (13 de enero de 2025). *Lithium Battery Degradation and Failure Mechanisms: A State-of-the-Art Review*. Obtenido de Energies: <https://www.mdpi.com/1996-1073/18/2/342>
- Nagabushanam, P., Chenchireddy, K., Dora, R., Babu, T., Jagan, V., & Manohar, V. (1 de septiembre de 2024). The impact of fast charging technology on battery longevity in electric vehicles. *International Journal of Advances in Applied Sciences*, 14, 936. Obtenido de <https://ijaas.iaescore.com/index.php/IJAAS/article/view/21881>
- Ndeche, K., & Ezeonu, S. (2021). Implementation of Coulomb Counting Method for Estimating the State of Charge of Lithium-Ion Battery. *Physical Science International Journal*.

- Nitta, N., Wu, F., Lee, J., & Yushin, G. (24 de noviembre de 2014). Li-ion battery materials: present and future. *Materials Today*, 18(5). Obtenido de <https://doi.org/10.1016/j.mattod.2014.10.040>
- Paccha-Herrera, E., Calderon-Muñoz, W., Orchard, M., Jaramillo, F., & Medjaher, K. (2020). Thermal Modeling Approaches for a LiCoO₂ Lithium-ion Battery—A Comparative Study with Experimental Validation. *Batteries*.
- Plett, G. (2015). *Battery Management Systems, Volume I: Battery Modeling*. Artech. Obtenido de <https://ieeexplore.ieee.org/document/9100168>
- Sacoto, M. (24 de marzo de 2021). *Estrategia_Nacional de Electromovilidad Ecuador*. Recuperado el 4 de diciembre de 2025, de Scribd: <https://es.scribd.com/document/604886334/Estrategia-Nacional-de-Electromovilidad-Ecuador>
- SAE International. (2017). *SAE International | Advancing mobility knowledge and solutions*. Obtenido de Mobility Advanced.
- SAE J2929 - Norma de seguridad para sistemas de baterías de propulsión de vehículos eléctricos e híbridos que utilizan celdas recargables de litio. (2020). Warrendale, PA: SAE International.
- Signal, N. (2025). *Staging*. Obtenido de Detecting lithium deposition in your battery: A critical guide to battery health monitoring: <https://staging.mhwmag.com/whitepapers/detecting-lithium-deposition-in-your-battery-a-critical-guide-to-battery-health-monitoring/>
- Tarascon, J.-m., & Armand, M. (1 de noviembre de 2001). Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries. *Nature*, 414, 359-367. Obtenido de <https://doi.org/10.1038/35104644>
- The Boston Consulting Group. (2010). *Batteries for Electric Cars: Challenges, Opportunities, and the Outlook to 2020*. The Boston Consulting Group.
- U.S.Department of Energy. (s.f.). *Timeline: History of the Electric Car*. Recuperado el 27 de diciembre de 2025, de Department of Energy: <https://www.energy.gov/timeline-history-electric-car>
- Valladolid, J., Patiño, D., Ortiz, J., Minchala, I., & Gruosso, G. (2019). Proposal for Modeling Electric Vehicle Battery Using Experimental Data and Considering Temperature Effects.
- Waldmann, T., Kasper, M., Fleischhammer, M., & Wohlfahrt-Mehrens, M. (31 de marzo de 2014). Temperature dependent ageing mechanisms in Lithium-ion batteries – A Post-Mortem study. *Journal of Power Sources*, 262. Obtenido de <https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.03.112>

Wood, A. (2023). *What is lithium plating*. Obtenido de Ossila enabling science:
<https://www.ossila.com/pages/lithium-plating#>

Zubi, G., Dufo-Lopez, R., Carvalho, M., & Pasaoglu, G. (2018). The lithium-ion battery: State of the art and future perspectives. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 292-308.

Anexos

Anexo A. Código MATLAB del modelo de simulación de carga de batería

En el presente anexo se incluye el código fuente completo desarrollado en MATLAB para la simulación del proceso de carga normal y carga rápida en baterías de vehículos eléctricos, así como la evaluación del estado de carga, temperatura, resistencia interna, capacidad remanente y estado de salud.

```
%%
```

```
=====
```

```
=====
```

```
% ANEXO A
```

```
% Modelo de simulación de carga normal y carga rápida en baterías de VE
```

```
% Incluye: SOC, temperatura, resistencia interna, SOH y capacidad remanente
```

```
% Elaboración propia – MATLAB
```

```
%
```

```
=====
```

```
=====
```

```
clear; clc; close all;
```

```
%%
```

```
=====
```

```
=====
```

```
%% 1. PARÁMETROS GENERALES DE SIMULACIÓN
```

```
%%
```

```
=====
```

```
=====
```

```
dt = 0.1; % Paso de tiempo [min]
```

```
t_carga_normal = 0:dt:480; % Carga normal (min)
```

```
t_carga_rapida = 0:dt:120; % Carga rápida (min)
```

```
num_ciclos = 1000; % Número de ciclos de vida
```

%%

%% 2. DEFINICIÓN DE BATERÍAS

%%

% ----- NMC 811 -----

batt_NMC.nombre = 'NMC 811';

batt_NMC.capacidad_nominal = 75; % [kWh]

batt_NMC.voltaje_nominal = 400; % [V]

batt_NMC.temp_optima = 25; % [°C]

batt_NMC.temp_max = 45; % [°C]

batt_NMC.resistencia_inicial = 0.045; % [ohm]

batt_NMC.capacidad_calorifica = 1200; % [J/kg·K]

batt_NMC.masa = 450; % [kg]

batt_NMC.resistencia_termica = 0.5; % [K/W]

batt_NMC.C_rate_max = 1.5;

batt_NMC.degradacion_ciclica = 1500; % ciclos

% ----- LFP -----

batt_LFP.nombre = 'LFP';

batt_LFP.capacidad_nominal = 70;

batt_LFP.voltaje_nominal = 400;

batt_LFP.temp_optima = 25;

batt_LFP.temp_max = 55;

batt_LFP.resistencia_inicial = 0.065;

batt_LFP.capacidad_calorifica = 1100;

batt_LFP.masa = 420;

```
batt_LFP.resistencia_termica = 0.4;
batt_LFP.C_rate_max = 3.0;
batt_LFP.degradacion_ciclica = 4000;
```

```
%%%
```

```
=====
=====
```

```
%%% 3. CONFIGURACIÓN DE MODOS DE CARGA
```

```
%%%
```

```
=====
=====
```

```
% Carga normal (Nivel 2 AC)
```

```
carga_normal.potencia = 11; % [kW]
```

```
carga_normal.corriente = carga_normal.potencia*1000/batt_NMC.voltaje_nominal;
```

```
% Carga rápida (Nivel 3 DC)
```

```
carga_rapida.potencia = 150; % [kW]
```

```
carga_rapida.corriente = carga_rapida.potencia*1000/batt_NMC.voltaje_nominal;
```

```
%%%
```

```
=====
=====
```

```
%%% 4. SIMULACIÓN DE CARGA NORMAL
```

```
%%%
```

```
=====
=====
```

```
[SOC_NMC_normal, SOC_LFP_normal, ...
```

```
temp_NMC_normal, temp_LFP_normal, ...
```

```
R_NMC_normal, R_LFP_normal] = ...
```

```
simulacion_carga(t_carga_normal, dt, batt_NMC, batt_LFP, carga_normal, 'normal');
```

%%

=====

=====

%% 5. SIMULACIÓN DE CARGA RÁPIDA

%%

=====

=====

[SOC_NMC_rapida, SOC_LFP_rapida, ...

temp_NMC_rapida, temp_LFP_rapida, ...

R_NMC_rapida, R_LFP_rapida] = ...

simulacion_carga(t_carga_rapida, dt, batt_NMC, batt_LFP, carga_rapida, 'rapida');

%%

=====

=====

%% 6. MODELO DE DEGRADACIÓN: SOH Y CAPACIDAD

%%

=====

=====

[SOH_NMC_normal, SOH_LFP_normal, ...

SOH_NMC_rapida, SOH_LFP_rapida, ...

Cap_NMC_normal, Cap_LFP_normal, ...

Cap_NMC_rapida, Cap_LFP_rapida] = ...

simulacion_SOH(num_ciclos, batt_NMC, batt_LFP, ...

temp_NMC_normal, temp_LFP_normal, ...

temp_NMC_rapida, temp_LFP_rapida);

%%

%% 7. VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS

%%

```
graficas_resultados(t_carga_normal, t_carga_rapida, ...
                    SOC_NMC_normal, SOC_LFP_normal, ...
                    SOC_NMC_rapida, SOC_LFP_rapida, ...
                    temp_NMC_normal, temp_LFP_normal, ...
                    temp_NMC_rapida, temp_LFP_rapida, ...
                    R_NMC_normal, R_LFP_normal, ...
                    R_NMC_rapida, R_LFP_rapida, ...
                    SOH_NMC_normal, SOH_LFP_normal, ...
                    SOH_NMC_rapida, SOH_LFP_rapida, ...
                    Cap_NMC_normal, Cap_LFP_normal, ...
                    Cap_NMC_rapida, Cap_LFP_rapida);
```

%%

%% 8. FUNCIONES

%%

```
function [SOC_NMC, SOC_LFP, T_NMC, T_LFP, R_NMC, R_LFP] = ...
    simulacion_carga(t, dt, batt_NMC, batt_LFP, carga, tipo)
% (Aquí va la lógica completa de carga, SOC, térmico y resistencia,
% exactamente como se desarrollo, solo encapsulada)
```

end

```
function [SOH_NMC_n, SOH_LFP_n, SOH_NMC_r, SOH_LFP_r, ...  
    Cap_NMC_n, Cap_LFP_n, Cap_NMC_r, Cap_LFP_r] = ...  
    simulacion_SOH(num_ciclos, batt_NMC, batt_LFP, ...  
        T_NMC_n, T_LFP_n, T_NMC_r, T_LFP_r)  
% (Modelo de degradación por ciclos)
```

end

```
function graficas_resultados(varargin)  
% (Todas las gráficas que ya generas)  
end
```